

MPT-350

PERFECTA Handsender

2330316



- Handsender für PERFECTA-Funksysteme
- 6 frei wählbare Funktionen
- verschlüsselte Kommunikation
- angenehmes, ergonomisches Design



TECHNISCHES DATENBLATT

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Reichweite | bis 400 Meter |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +55 °C |
| Geeignet für | PERFECTA-16 WRL, PERFECTA-32 WRL |
| Frequenz | 433,05 bis 434,79 MHz |
| Spannungsversorgung | CR2032 3V |
| Abmessungen B x H x T | 38 x 78 x 16 mm |
| Gewicht | 30 Gramm |
| Umgebungsfeuchtigkeit | 93 ±3% |

Der Handsender MPT-350 steuert die PERFECTA 16-WRL und PERFECTA 32-WRL. Er arbeitet unidirektional mit 433 MHz und hat eine Reichweite von bis zu 400 Metern im freien Gelände. Den 5 graphisch hinterlegte Tasten können bis zu 6 frei wählbaren Steuerfunktionen zugeordnet werden, wie beispielsweise Scharf-/Unscharfschalten von Bereichen, Garagentoröffnung, Panikalarmierung und vieles mehr. Die Tasten sind etwas vertieft um versehentliche Auslösung zu vermeiden.

Der MPT-350 kann ebenso mit der VERSA-MCU sowie mit der Erweiterung INT-RX-S mit VERSA und INTEGRA-Systemen eingesetzt werden.