Produktinformation: Funk-AWAG
(Medium)

Artikelnummer: **1.63.65**

Funktion

analoges Telefonwahlgerät zur Weiterleitung von Alarmen und Störungen per Sprachnachricht, 2 Eingangslinien, 8 Rufnummern, Funkansteuerung von der Zentrale aus durch integriertes Funkmodul, dadurch räumlich getrennte Montage von AWAG u. Zentrale möglich, Anschluss an ISDN-Anlage über sep. Modul, Raumhören und Raumsprechen, Programmierung über PC möglich (sep. Adapterkabel

Technische Daten

Funk	
Frequenz:	433,42 MHz
Funktechnologie:	Transceiver
Funksendeleistung:	max. 10 mW ERP
Übertragung	
Prinzip	analoges Telefonwahlgerät, Tonwahlverfahren MFV, Anschluss an TAE-N Buchse
Energie	
Spannungsversorgung:	9V AC / 12V DC Steckernetzteil
Stromaufnahme:	150 mA
Notstromversorgung	9V Alkaline Blockbatterie, Typ 6LR61 zur Kurzzeitüberbrückung oder separate 12V Akkustation mit Netzteil
Umwelt	
Betriebstemperatur:	+0℃ bis + 35℃
Lagerungstemperatur:	-20℃ bis + 60℃
Feuchtebereich:	max. 75% relative Luftfeuchtigkeit ohne Durchlaufen des Taupunktes
Schutzart:	IP 20
Anzeige-/Bedienelemente	
Anzeige	zweizeiliges Display, Klartext
Bedienung	Tastatur zur Programmierung des Geräts, Lautsprecher zum Aufsprechen / Abhören der Meldetexte
Merkmale	
	Freie Zuordnung der Rufnummern (max. 8) zu den Eingangslinien, Netzausfallüberwachung, Raumhören, Raumsprechen über Telefon möglich, Fernabfrage (z.B. der gespeicherten Ereignisse) über Telefon möglich, Abbruch des Rufservices durch Codeeingabe möglich, Protokollierung der Ereignisse und Ablesen ü/Infospeicher (Echtzeituhr)
Mechanische Daten	
Maße / Gewicht:	H.: 195 mm, B: 140 mm, T: 50 mm / 450g
Material / Farbe:	Kunststoff, lichtgrau

Technische Änderungen vorbehalten.

Installation / Inbetriebnahme

Montageort: Wandmontage, Innenbereich

Systemhinweise

- Das Funk-AWAG kann über PC mit Hilfe eines Adapterkabels + Software programmiert werden.
- Eine Notstromversorgung ist mit Hilfe einer separaten 12V Akkustation mit Netzteil möglich.
- Der Anschluss des F.AWAG Medium an eine ISDN-Telefonanlage ist mit Hilfe eines separaten A/D-Wandlers möglich.
- Durch die Funkübertragung entfällt die Verdrahtung zwischen Zentrale und AWAG, so dass beide Komponenten räumlich getrennt voneinander installiert werden können.

Konformität

CE Bei bestimmungsgemäßer Verwendung erfüllt das F.AWAG Medium die Anforderungen der R & TTE Richtlinie (1999/5/EG).

Informationen bei: D-Secour E.S.P. GmbH, 28028 Bremen, Tel.: 0421/432-800, info@d-secour.de, www.d-secour.de,
Hersteller: Seca GmbH