# Feststellanlage RZ-24-FA

**Artikel-Nr.: 782104**

Kurzschlussfestes Netzgerät mit Meldergruppeneingang, Steuerausgang für Feststelleinrichtungen und stabilisierter Ausgangsspannung zur Verwendung in Feststellanlagen gemäß DIBt. Für Steuerungsaufgaben steht ein potentialfreier Wechslerkontakt zur Verfügung.
Stand-alone Betrieb sowie die Integration in eine Brandmeldeanlage über einen Alarmierungskoppler oder IQ8FCT XS möglich.

| | |
|---|---|
| Nennspannung | 230 V AC |
| Leistungsaufnahme | 30 W |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Ausgangsstrom | max. 0,9 A insgesamt |
| Kontaktbelastung Relais | max. 2 A @ 24 V DC |
| Umgebungstemperatur | -25 °C ... 40 °C |
| Lagertemperatur | -25 °C ... 40 °C |
| Schutzart | IP 64 (bei Kabelverschraubung IP 64) |
| Gewicht | ca. 700 g |
| DIBt-Zulassung | Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung: Z-6.510-2428; Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-6.500-2436 |
| Abmessungen | B: 124 mm H: 122 mm T: 55 mm |

Die entsprechenden Anschaltbeispiele zum Betrieb der Feststellanlage im Stand-alone-Betrieb sowie als Teilnehmer des Brandmeldesystems 8000 finden Sie am Anfang des Kapitels Feststellanlagen.

## Leistungsmerkmale:

- Anbindung von IQ8Quad O-Melder (Art.-Nr. 803371), TD-Melder (Art.-Nr. 803271) und O²T-Melder (Art.-Nr. 803374) DIBt-zugelassen als FSA-Melder
- Autom. Melder anschließbar an der integrierten Meldergruppe
- Integrierte Auslösetaste
- Betriebs- und Brandmeldeanzeige
- Rücksetztaste
- Integrierter Summer und Summer aus Taste
- Integration der Brand- / Auslösemeldung in eine Brandmeldeanlage über den potentialfreien Wechslerkontakt und Alarmierungskoppler 808623 oder IQ8FCT XS 808606
- Auslösung der Feststellvorrichtung auch durch die automatischen Brandmelder einer BMA im Nicht-FSA-Betrieb über Kopplerausgang möglich

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

**Novar GmbH a Honeywell Company**
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com