TECHNISCHES DATENBLATT

# VdS-IP Konverter

## systemunabhängiges VdS-IP Modul

*1040026*

asl-ademco



- **konvertiert Contact-ID und TELIM-Aufschaltung in VdS2465**
- **PC-Programmierung über USB Schnittstelle**
- **optimal für VISTA- und INTEGRA-Zentralen**
- **im Gehäuse mit gepufferter Spannungsversorgung**

| | |
|---|---|
| **Eingänge** | **1x RJ12 für analoge Verbindung zur Zentrale a/b, 21V Linienspannung)** |
| **Ausgänge** | **1x RJ45 Netzwerk für VdS2465-S2 Ausgang** |
| **Akkukapazität** | **7,0 Ah** |
| **Protokolle** | **Ein: Contact-ID, TELIM (MFV, Inband); Aus: VdS2465-S2 (IP)** |
| **Spannungsversorgung** | **230 V AC Trafo (20 V AC Hauptplatine)** |
| **Stromaufnahme** | **190 mA in Ruhe; max. 300 mA (bei 12 V)** |
| **Abmessungen B x H x T** | **296 x 330 x 90 mm** |
| **Gewicht** | **3,3 kg** |
| **Zubehör im Lieferumfang** | **Bleiakku 7,0 Ah; Adapterkabel RJ12 auf TAE; Patchkabel; Programmiersoftware** |

Sie verfügen noch über eine Alarmanlage mit integriertem analogen Übertragungsgerät, können dieses aber nicht mehr in Verbindung mit Ihrem neuen VoIP-Telefonanschluss verwenden?

Hier bieten wir mit dem VdS-IP Konverter die ideale Lösung.

Der IP-Konverter wird als Verbindung zwischen die bestehende Gefahrenmeldeanlage und den Internetanschluss geschaltet. Er übersetzt die aus der Gefahrenmeldeanlage kommenden analogen Contact-ID oder TELIM-Meldungen in das im deutschsprachigen Raum sehr weit verbreitete VdS2465 IP-Protokoll.

Durch die einfach gehaltene Installation sind keinerlei Änderungen an Ihrer bestehenden Gefahrenmeldeanlage notwendig. Es müssen lediglich die von Ihrer GMA kommende a/b-Leitung und ein IP-Anschluss Ihres DSL-Routers verbunden werden. Durch das akkugepufferte Netzteil ist der Konverter ideal für Gefahrenmeldezentralen geeignet, deren Spannungsversorgung nicht für den zusätzlichen Stromverbrauch ausgelegt ist.
Sie erhalten den VdS-IP Konverter ohne Aufpreis vorkonfiguriert für SATEL-Zentralen INTEGRA oder VERSA, sowie für die Ademco VISTA-Serie. Viele weitere Zentralentypen anderer Hersteller sind ebenfalls kompatibel.