

## RXH-2K

2-Kanal-Funksteuerung 433 MHz

2330240



- universell einsetzbar
- 2 unabhängig programmierbare Kanäle
- Bedienung von bis zu 340 Handsendern
- Reichweite im offenen Gelände bis 300 m
- Signalisierung bei schwacher Batterie im Handsender
- Schnittstelle für die Programmierung über Computer



## TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessungen	72 x 118 x 24 mm
Max. Schaltstrom	2 A bei max. 24 V DC
Gewicht	120 g
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Spannungsversorgung	12 V DC $\pm 15\%$
Ausgänge	2x Wechslerrelais wahlweise bistabil / 1-255 sek monostabil
Betriebstemperatur	0 bis +55°C
Stromaufnahme	max. 70 mA, Standby 20 mA
Frequenz	433,05 bis 434,79 MHz
Reichweite	bis zu 300 m in freiem Gelände

Der Funksteuerungsset RXH-2K ist eine universelle Lösung zur Steuerung von Sicherheitssystemen, automatischen Toren oder anderen Einrichtungen. Außer den über Handsender gesteuerten Relaisausgängen ist der Empfänger mit zusätzlichen Meldeausgängen ausgestattet. Sie können zur Signalisierung der Scharf-/Unscharfschaltung des Sicherheitssystems sowie zur Meldung der schwachen Handsenderbatterie genutzt werden. Dank dem Superhet-Empfänger mit einem Schmalbandfilter zeichnen sich die RXH-Steuerungen sowohl mit einer großen Reichweite (bis zu 300 m), als auch mit einer hohen Störfestigkeit aus. Bis zu 340 Handsender können in den RXH-2K eingelernt werden.

Zum Lieferumfang gehört ein Handsender des Typs **MPT-300**.