LUNA TS5500

IP-Türstation

5110010

lunaIP

- Für 1-Klingellösung über IP
- Integrierte 1MP IP-Kamera (75°)
- Kompatibel zu IS5500
- Deutsche Sprachansage und Bedienoberfläche
- Türklingel, Mikrofon, Lautsprecher
- Bis 2 Türöffnerkontakte möglich
- Installation im geschützten Außenbereich (IP53)

TECHNISCHES DATENBLATT

Gewicht	0,8 kg
Anschluss	RS485, 12V/30mA out (für Relaisansteuerung, Türöffner ist separat zu versorgen)
Alarm Ein-/ Ausgänge	2/-
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Material	Edelstahl
Schutzklasse (EN60529)	IP53
Leistungsaufnahme	Max. 10 W
Brennweite	2,8 mm
Rel. Luftfeuchtigkeit	90%
Bedienung	Eine Taste (elektr. Klingelfunktion)
Auflösung	1 MP Sensor, Aufzeichnung in 800 x 480px
Bildsensor	1/4" CMOS
Türkontakt	Potentialfreier Wechsler (max. 24 Volt AC/DC, 30 Watt), ein Türöffner ist separat zu versorgen
Audio Ein-/ Ausgänge	Mikrofon, Lautsprecher
Spannungsversorgung	10 - 15 V DC
Stoßfestigkeit (EN62262)	IK07
Betriebstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Öffnungswinkel	75°
Abmessungen B x H x T	129 x 140 x 32,2 mm
Montagehöhe	160 cm empfohlen

Die LUNA TS5500 ist das Türstationsmodul für eine Video-Türsprechanlage. Ausgestattet mit einer hochauflösenden Megapixelkamera deckt sie einen großen Sichtbereich ab. Mikrofon, Lautsprecher und eine Türklingel runden den Funktionsumfang ab. In dem optisch ansprechendem Edelstahlgehäuse ist die Video-Türsprechanlage für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Auf der passenden Innenstation mit Display (LUNA IS5500, IS5501) werden Türmeldungen und -Videos angezeigt. Gegensprechen ist über die Displays, die LUNA App oder das LunaCMS in beide Richtungen möglich. Auf einer SD-Karte (nicht im Lieferumfang) der Innenstation können Audio- und Videonachrichten von Besuchern

aufgezeichnet werden, welche dann lokal am Monitor oder per App abgerufen werden können. Über einen schaltbaren Ausgang kann z.B. per Smartphone App oder der Innenstation ein Türöffner betätigt werden.

Für die Montage kann zwischen einem Aufputz- und Unterputzgehäuse gewählt werden (RA5001-AP/RA5001-UP). Über einen Kontakt im passenden Gehäuse wird zudem ein unbefugtes Manipulieren (Abriß) des Moduls detektiert und angezeigt. Der Zugriff auf die Video-Türsprechanlage erfolgt über das IP-Netzwerk.

Für die Funktion der Außenstation wird mindestens eine passende Innenstation (Display) benötigt.