# VZE-4/M2

Home I Security I Übertragung I Zweidraht

VZE-4/M2
Zweidrahtempfänger (Karte), FBAS/TP Eingang,

4x FBAS-Ausgänge

**Art-Nr. 70568**

## Hauptmerkmale

**Empfänger für symmetrische Video-Signale**
**Signalanhebung bis zu +30dB**
**4 asymmetrische Ausgänge**
**Einstellregler/Anzeige-LEDs an der Vorderseite**
**Abgleich einzelner Frequenzbereiche (HF, MF, LF)**
**Schwarzwertklemmung**
**Galvanische Trennung im Zweidraht-Eingang**
**Bandbreite: 10MHz**
**Ein-/Ausgangs-Überspannungsschutz**
**19´´-Einbaufähig (mit VZSY-4/19´´)**
**Modulgehäuse, als Einschubkarte verwendbar**

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Videoeingänge** | 0,6-1,2 Vss, 124 Ohm, symmetrisch; 0,7-1,3 Vss, 75 Ohm, (über 15-pol. Sub-D Stecker) |
| **Videoausgänge** | 4x 1 Vss, (F)BAS, 75 Ohm (über 15-pol. Sub-D Stecker) |
| **Signalverstärkung** | Einstellbar |
| **Galvanische Trennung** | Durch Eingangsübertrager 1kV (nur Zweidrahteingang) |
| **Signalklemmung** | Klemmung des Video-Schwarzwertsignals auf Masse |
| **Bandbreite** | 10MHz |
| **Einstellungen** | Video-Ausgangsamplitude, Symmetrie (Balance), HF-/MF-/NF-Kompensation (+30 dB im Bereich von 3 bis 6 MHz, einstellbar auf 1 Vss) |
| **Überspannungsschutz** | Ferritkerne |
| **Signalübertragung** | Video |
| **Betriebsmodus** | Aktiv |
| **Schaltausgang** | Offener Kollektor-Ausgang, max. 80 mA belastbar (Ein-/Ausschaltbar) |

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, April 2013- Technische Änderungen vorbehalten

# VZE-4/M2

(Fortsetzung Spezifikationen)

| | |
|---|---|
| **Kontrolleuchten** | Eingangssignal-Verlustanzeige (gelb), Betriebsanzeige (grün) |
| **Betriebsspannung** | 11 ~17VDC (über 15-pol. Sub-D Stecker) |
| **Stromaufnahme** | max. 150mA |
| **Temperaturbereich (Betrieb)** | -5°C ~+55°C |
| **Bauart** | Modul |
| **Geräteart** | Empfänger |
| **Gehäuse** | Aluminium |
| **Wetterfest** | nein |
| **Abmessungen (HxBxT)** | 90x50x17,5mm |
| **Gewicht** | 100g |
| **Besonderheiten** | Sync.-Signalerkennungs- und Signalverlusterkennungs-Ausgang (s. Schaltausgang) |

## Optionales Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| **70586** | **VZSY-4/M-FR** | Einbaurahmen für zwei Zweidrahtkarten Karten im 19´´Einschubgehäuse VZSY-4 |
| **70579** | **VZE-4/M-CB1** | 19´´-Anschlussplatine für zwei VZE-4 Module |
| **70587** | **VZSY-4/19´´** | 19´´-Einschubgehäuse für 34 Zweidraht Karten mit eingebautem Netzgerät |
| **70583** | **VZZ-4/M-CB1** | 19´´-Anschlussplatine für zwei VZZ-4 Karten |
| **70584** | **VZS-4/M-CB1** | 19´´-Anschlussplatine für zwei VZS-4 Karten |

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, April 2013- Technische Änderungen vorbehalten

# VZE-4/M2

## Produktinformationen

Lieferung mit englisch-sprachiger Montage- und Betriebsanleitung

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, April 2013- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, April 2013- Technische Änderungen vorbehalten



VIDEOR