## **Produktdetailseite**





## **JA-81F**

Bestellnummer: 04.1460

**Drahtloses LCD-Bedienteil,** mit eingebautem RFID-Kartenleser Mit dem funkbetriebenen Bedienteil sind flexible Bedienlösungen möglich, da es eine räumliche Trennung von Zentrale und Bedienteil zulässt ohne zusätzliche Kabel verlegen zu müssen.

- Für Alarmzentrale JA-82KR
- Für Innenanwendungen
- LC-Grafik-Display
- Anzeige des Alarmanlagen-Status durch 2-Wege-Kommunikation (bi-direktional)
- Angezeigte Texte können editiert werden
- Hohe Lebensdauer durch automatischen Schlafmodus
- Sabotagekontakt
- Externer Kontakt anschließbar
- Mehrsprachige Menüführung, Spracheinstellung frei wählbar
- Lieferung inklusive Batterien

## **Technische Daten**

Trägerfrequenz	868 MHz	
Max. Reichweite	100 m	
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +40 °C	
Stromversorgung	2x3-V-Lithium-Batterie	
Abmessungen	120x130x30 mm	
Gewicht	300 g	
Anschlüsse	für ext. Kontakt	
Sonstiges	Ersatzbatterie: 2xCR-123	







