Feuerwehrbedienfeld seriell FBF 2003-EDP-Protokoll RS232 für FlexES Control

Artikel-Nr.: FX808383
VdS-Anerkennung: G 205053

Bedienfeld für Brandmeldeanlagen mit Übertragungseinrichtung zur Feuerwehr. Anschluss und Betrieb erfolgen über die RS232-Schnittstelle des FAT 3000.
Ausführung nach DIN 14661: 1998-10Türschloss:
Kastenschloss, vorbereitet für die Aufnahme eines Halbzylinders nach DIN 18252.

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Ruhestrom	ca. 15 mA
Ruhestrom @ 24 V DC	ca. 15 mA
Schutzart	IP30
Gehäuse	Stahlblech
Farbe	grau, ähnlich RAL 7032
Gewicht	ca. 3,4 kg
Abmessungen	B: 255 mm H: 185 mm T: 58 mm

Auslauf Q3 / 2023

Das FBF wird ohne Schließzylinder (DIN 18252) ausgeliefert. Die Beschaffung sollte in Absprache mit der regionalen Feuerwehr erfolgen.

Änderungen vorbehalten! © 2023 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss
www.esser-systems.com
esser-systems@honeywell.com