BOSCH
Technik fürs Leben

wLSN-Funk-Handsender

- **Kompaktes, ergonomisches Design mit geschützten, vertieften Tasten**
- **Energiesparmodus bei Tasteninaktivität**
- **Zwei parametrierbare Tasten zur Fernsteuerung von Licht, Garagentoren oder für Bedrohungssignal**
- **Zwei LEDs (rot, grün) für Status; eine weitere LED (hochintensives Blau) für den Einsatz als Taschenlampe**
- **Überwachung der Batteriekapazität**
- **Personalisierung des Funk-Handsenders durch verschiedene Ringfarben**
- **Betrieb mit handelsüblichen Lithium-Knopfzellenbatterien bis zu 5 Jahre**

Mit dem wLSN-Funk-Handsender kann ein Überwachungsbereich per Fernsteuerung scharf- und unscharfgeschaltet werden. Dieser Funk-Handsender verfügt über zwei parametrierbare Zusatztasten, mit denen der Benutzer Licht oder Garagentore steuern sowie ein Bedrohungssignal aussenden kann. Zwei Status-LEDs (rot, grün) zeigen den Status an, und eine blaue Hochintensitäts-LED dient als Taschenlampe zur Orientierung im Nahbereich.

Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung	
Europa	CE	1999/5/EC, IEC60950-1: 2001, EN60950-1:2001 +A11:2004, EN50130-4: 1996 +A1: 1998 +A2: 2003, EN61000-4-2: 1995 +A1: 1998 +A2: 2001, EN61000-4-3: 2002 +A1: 2003 +A2: 2005, EN61000-4-4: 1995 +A1: 2001 +A2: 2001, EN61000-4-5: 1995 +A1: 2001, EN61000-4-6: 1996 +A1: 2001 +A2: 2001 +A3: 2005, EN61000-4-11: 1994 +A1: 2001, EN55022/ANSI C63.4: 2003, ETSI EN 300 220-1 V1.3.1: 2000-09, ETSI EN 301 489-1 V1.4.1: 2002-08, ETSI EN 301 489-3 V1.4.1: 2002-08
Belgien	INCERT	B-509-0053

Zulassungen: CE
Entspricht: EN50131-1 Klasse 2, Umweltklasse II

Planungshinweise

Kompatibilität

Das drahtlose SicherheitsNetzwerk (wLSN) einschließlich des wLSN-Funk-Handsenders ist mit der Easy Series Einbruchmeldezentrale kompatibel.

Lieferumfang

Anz.	Komponente
1	Funk-Handsender mit rotem Ring
4	Gummiringe (schwarz, grün, orange, gelb)
2	Lithiumbatterien (T/N: 34522)
1	Dokumentation

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebung:	Zum Anhängen am Schlüsselring, wasserbeständig
EN50131-1:	Umweltklasse II
Relative Luftfeuchtigkeit:	Bis 95 %, nicht kondensierend
Temperatur (Betrieb):	-10 °C bis +55 °C

Gehäuse

Farbe:	Anthrazit
Abmessungen (H x B x T):	7,4 cm x 3,3 cm x 1,5 cm

Anforderung an Energieversorgung

Batterieversorgung

Batterielebensdauer:	Bis 5 Jahre unter normalen Betriebsbedingungen
Batterieanforderungen:	Zwei Lithium-Knopfzellenbatterien
Empfohlene Batterien:	Duracell® DL2032, Eveready® ECR2032, Maxell™ CR2032, Panasonic® CR2032, Rayovac® KECR2032, SANYO® CR2032, Toshiba CR2032, VARTA CR2032
Versorgungsspannung:	2,3 VDC bis 3,0 VDC

Sende- und Empfangseigenschaften

Frequenz:	Europäisches Sicherheitsband 868 MHz bis 869 MHz
Reichweite (im Außenbereich):	1000 m

Eingetragene Marken

Duracell® ist eine eingetragene Marke der Gillette Company, USA, in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Eveready® ist eine eingetragene Marke der Eveready Battery Company, Inc.

Maxell™ ist eine Marke der Maxell Corporation of America (MCA), Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Hitachi Maxell, Ltd. (Hitachi Maxell) mit Sitz in Osaka, Japan.

Panasonic® ist eine eingetragene Marke der Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Rayovac® und VARTA sind Marken von Spectrum Brands, seinen Tochtergesellschaften und/oder angegliederten Unternehmen.

SANYO® ist eine eingetragene Marke der SANYO North America Corporation.

Toshiba bezieht sich auf Toshiba America, Inc. (TAI), eine Tochtergesellschaft der Toshiba Corporation mit Sitz in Tokyo, Japan.

VARTA bezieht sich auf VARTA Consumer Batteries GmbH & Co., Teil der Spectrum Brands Gruppe.

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
wLSN-Funk-Handsender		
Ermöglicht das Scharf- und Unscharfschalten eines Überwachungsbereichs per Fernsteuerung		
4011	**7170**	**F.01U.001.690**

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2010 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten
T2806097419 | Cur: de-DE, V6, 2 Dec 2010 | Src: en-US, V0, 22 Dec 2008