TECHNISCHES DATENBLATT

VERSA-LED-GR (DE)

LED-Bedienteil

2020010

- **Anzeige der Meldegruppen durch LEDs**
- **LED-Zustandsanzeige der Bereiche und des Systems**
- **Funktionstasten für Schnellzugriff**
- **grüne Hintergrundbeleuchtung der Tastatur**
- **Tasten für Überfall-, Brand- und Notrufalarm**
- **akustische Signalisierung von gewählten Ereignissen**

Geeignet für	**VERSA-5, VERSA-10, VERSA-15**
Anzeige	**2x15 LED-Kette**
Spannungsversorgung	**12V DC (± 15 %)**
Stromaufnahme	**max 110 mA**
Betriebstemperatur	**-10 °C to +55 °C**
Gewicht	**0.15 kg**
Abmessungen BxHxT	**114.5 x 95 x 22.5 mm**

Mit dem Bedienteil VERSA-LED-GR lassen sich alle Alarmzentralen der VERSA-Serie bedienen. Durch LED-Anzeigen erhält der Nutzer alle Informationen über den Zustand der Meldegruppen, Bereiche und des Systems. Die schnelle Aktivierung des Scharf-/Unscharfmodus mittels Funktionstasten sowie die Auslösung von Alarmen (ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF) über die Tastatur bieten eine sehr komfortable Nutzung des Systems. Das Bedienteil verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung der Tastatur. Es erfolgt eine akustische Signalisierung von gewählten Ereignissen im System. Ebenfalls signalisiert das Bedienteil das Fehlen der Kommunikation mit der Zentrale.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten