INT-KLCDR-BL

LCD-Bedienteil mit Proximity-Leser





- blaue Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur
- integrierter Proximity-Leser
- LEDs zur Anzeige des Systemzustandes
- Auslösung von Überfall-, Brand- und Notrufalarmen
- akustische Signalisierung der gewählten Ereignisse im System
- 2 integrierte Meldegruppen
- Signalisierung bei Ausfall der Kommunikation













Geeignet für Transponder und Karten 125 KHz

Geeignet für INTEGRA-24, INTEGRA-32, INTEGRA-64, INTEGRA-128,

INTEGRA-128WRL

Anzeige LCD (blau) 2x16 alphanumerische Zeichen

Spannungsversorgung 12V DC (± 15 %)
Stromaufnahme max. 156 mA
Stromaufnahme ca. 17 mA

Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

Gewicht 0.15 kg

Abmessungen BxHxT 140 x 26 x 126 mm

Mit den INTEGRA-KLCD(R)-Bedienteilen können alle Zentralen der INTEGRA-Reihe bedient und gesteuert werden. Das gut lesbare LCD-Display gibt dem Benutzer alle systemrelevanten Informationen in Klartextanzeige. Die zusätzlichen LEDs zeigen den Zustand der Bereiche und des Systems sowie Alarme an. Für eine komfortable Nutzung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen sorgt auch die Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastatur der Bedienteile. Gewählte System-Ereignisse können auch akustisch signalisiert werden. Bei Ausfall der Kommunikation mit dem Controller erfolgt ebenfalls eine Signalisierung. Die Bedienteile der KLCDR-Reihe verfügen zusätzlich über einen integrierten Proximity-Leser.