TECHNISCHES DATENBLATT

AMD-101 BR

2-Kanal Funk-Magnetkontakt br.

2330066

AbverkaufÂ - noch 26 Stk
Stand: 13.01.2020

- zusätzlicher Anschluss für Schaltkontakt
- 2 Reedkontakte, für horizontale und vertikale Montage
- Eingang zum Anschluss eines externen Melders
- Fernkonfiguration
- Sabotagekontakt Öffnen/Abriss

Grade-2 | Integra | Versa | Innen | 868MHz

Funk-Protokoll	ABAX bidirektional
Abmessungen B x H x T	110 x 24 x 27 mm
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Frequenz	868 MHz
Funkreichweite	bis zu 150 m im Außenbereich
Stromaufnahme	16 mA max.
Spannungsversorgung	Lithiumbatterie CR123A 3V, Betriebsdauer ~3 Jahre
Ruhestromaufnahme	50 ?A
Gewicht	56 g
Entspricht den Normen	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Farbe	braun
EN 50131 Zertifizierung	Grade-2

Der drahtlose Magnetkontakt AMD-101 verfügt über einen horizontalen und einen vertikalen Reedkontakt, desweiteren über die Anschlussmöglichkeit eines externen Melders. Die Programmierung des AMD-101 geschieht über den Funkweg über den ABAX-Zugriff. Der drahtlose Magnetkontakt AMD-101 identifiziert im Gegensatz zum AMD-100 den externen Anschluss und den Reed-Kontakt einzeln, belegt daher auch zwei Linien in der Programmierung.