LUNA IS5500

Bedienteil IP-Türstation

5110000

lunaIP

- Kompatibel zu TS5500, TS5510
- Bedienung über 7" Touchscreen und Tasten
- Übertragung via Netzwerkkabel
- Lautsprecher und Mikrofon integriert
- Ausgangskontakt für externen Klingelgong
- Eingangskontakt für Gongfunktion
- Aufzeichnung kurzer Videos (Besuchernachricht)

TECHNISCHES DATENBLATT

Bildschirm	7"
Material	Aluminium, Kunststoff
Farbe	Grau, weiß
Auflösung	800 x 480
Bildformat	16:10
Spannungsversorgung	10 - 15 V DC
Leistungsaufnahme	Max. 7 W
Menüführung	Deutsch, englisch und weitere
Bedienung	Touchscreen und Tasten
Betriebstemperatur	-10 °C bis +60 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit	90%
Alarm Ein-/ Ausgänge	6/1
Audio Ein-/ Ausgänge	Mikrofon, Lautsprecher
SD-Karte	MicroSD Kartenslot, max. 32 GB
Gewicht	0,8 kg
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Anschluss	Ext. Klingelgong 12 V DC, max. 30 mA
Abmessungen B x H x T	200,5 x 136,5 x 22 mm

Die LUNA IS5500 ist die Innenstation zur Bedienung der Türstationen LUNA TS5500 und LUNA TS5510. Sie dient zur Anzeige des Videobildes und dem Gegensprechen mit den Türstationen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit eine Tür über die Basistation zu öffnen. Die gesamte Kommunikation erfolgt über das IP-Netzwerk.

Auf einer SD-Karte der Innenstation können Audio- und Videonachrichten von Besuchern aufgezeichnet werden, welche dann lokal am Monitor oder per App abrufbar sind. Es ist je ein Anschluss für einen externen Klingelgong und für einen externen Kontakt zur Auslösung des Bedienteileigenen Klingelgong vorhanden.

Das Gerät ist für die Montage direkt an eine Wand vorgesehen, die Anschlüsse gehen seitlich weg.