SM84B

SM84B
Video Kreuzschiene, 19´´, 8 Eingänge, 4 Ausgänge,
BNC, RS485, Koax, Privatzonen

Art-Nr. 130423

Hauptmerkmale

Videomatrix durch PC (RS232) & OSD konfigurierbar
8 Videoeingänge, erweiterbar auf 16
4 Videoausgänge (unabhängig)
Fernsteuerung bis 4 Bediener
Telemetrieleitung (RS485 oder Koax)
Schutzfunktion ´´Privacy Video Masking´´
Individuelle Umschaltsequenzen pro Ausgang
Identifikationstexte für jeden Ausgang
Funktionssperre der aufgerufenen Kamera
Max. 4 Monitore / max. 4 Ferntastaturen
Farbe RAL7036
Gehäuse aus Stahl, 19´´1HE

Spezifikationen

Videoeingänge (Anzahl)	8
Videoeingänge durchschleifbar	nein
Videoausgänge (Anzahl)	4
Alarmeingänge	8
Alarmausgang	-
Alarmausgänge	-
Bedientastatur	Max. 4 externe Keyboards über RS-485 Schnittstelle
Kamera-Steuerung	Seriell, Koax
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch
Fernsteuerschnittstelle	RS-232, RS-485

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

SM84B

Optionales Zubehör

130026	**DCJ.3**	Bedientastatur für Matrix und Telemetrie mit 3-Achsen Joystick, für SM Serie
130029	**DCT.2**	Bedientastatur für Matrix, Telemetrie, DVR, mit Touch Screen, 3-Achsen Joystick
130027	**DCK.3**	Bedientastatur für Matrix und Telemetrie für SM Serie, RS-232, RS-485
130547	**DTMRX2**	Telemetrie-Empfänger, 12 Funktionen, RS232, RS485, Koax, IP56, 230VAC
97135	**DCIR**	Infrarot-Fernbedienung, für Telemetrie Empfänger, Kreuzschienen
130419	**SMEX8**	Erweiterungssteckkarte, 8 Eingänge, für SM84B

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten