EKR-16/4

EKR-16/4
Video-/Telemetrie Steuerkreuzschiene 16/4, 230VAC,

Art-Nr. 75208

Hauptmerkmale

- **Bis 16 Eingänge/4 Ausgänge**
- **Mehrsprachige Setup-Menüs**
- **Datum-/Zeit- und Texteinblendung**
- **Kamera-/Monitor-Gruppenaufruf**
- **Kamera-Sequenz/Anwahl gespeicherter Festpositionen**
- **Umfangreiche Alarmverarbeitung**
- **Steuerung über Koax- oder RS-485 Schnittstelle**
- **Videosignal-Verlustmeldung**
- **Signal-Ausblendung bestimmter Kameras**
- **VCR-Triggerung**
- **Passwortschutz**
- **Verschiedene Anwahl-Tastaturen lieferbar**

Spezifikationen

Schaltung	Video- und Steuer-Kreuzschienenmatrix
Videoeingänge (Anzahl)	16
Videoeingänge durchschleifbar	nein
Videoeingänge	Bis zu 16x 1,0Vss (F)BAS, 75Ohm, BNC
Videoausgänge (Anzahl)	4
Videoausgänge	4x 1,0Vss (F)BAS, 75Ohm, BNC
Alarmeingänge	16, Eingänge für Öffner oder Schließkontakte programmierbar
Alarmausgang	Relaisausgang, 50VAC/0,3A belastbar
Alarmanzeigemodus	Externer Alarm schaltet die Kamera auf den entsprechenden Monitor und überschreibt das momentane Bild
Alarmlöschung	Alarme können über die Bedientastatur quittiert werden
Automatische Alarmaufschaltung	Bis zu 16 Alarmeingänge können programmiert werden, um eine beliebige Kamera aufzurufen.
Bedientastatur	Max. 4 externe Keyboards über RS-485 Schnittstelle

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

EKR-16/4

(Fortsetzung Spezifikationen)

Kamera-Steuerung	Seriell, Steuerung der Kamerafunktionen: Schwenken, Neigen, Zoom, Fokus, Blende mit fester und variabler Geschwindigkeit, Festpositionen
VCR-Steuerung	Kopfumschaltimpuls
Bandbreite	>6MHz
Signal-/Rauschabstand	>48dB bei 5,5MHz
Versteckter Kamerabetrieb	programmierbar
Kamera-Sequenzen	Sequenzen mit bis zu 16 Eingängen, einstellbare Schaltzeit/Eingang
Menüsprachen	deutsch, englisch, italienisch, französisch
Bildschirm-Ausgabe	Datum, Uhrzeit, Kameranummer, Alarmstatus und programmierbarer Kameratitel, Ein/Aus-Schaltung von Kameranummer-/Titel-/Datums-/Uhrzeit
PC-Eingänge	RS-232 (ASCII Kommandos, s. Manual)
Backup	Set-up und Firmware update über RS-232 Schnittstelle (Distanz bis zu 15m)
Fernsteuerschnittstelle	RS-485 (Steuerprotokolle: Videor, Pelco D, Videotec)
Passwortschutz	Programmierbar
Montage	Tischgerät oder 19´´-Einschub
Betriebsspannung	100 ~240VAC, 47/63Hz
Leistungsaufnahme	max. 15W
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~+40°C
Gehäuse	Stahlblech
Farbe	Pantone Cool Gray 8C
Abmessungen (HxBxT)	44x432x165mm
Gewicht	2,6kg
Lieferumfang	19´´-Winkel, Weitbereichs-Netzgerät mit 3x Spannungskabel (Kontinent-, UK- und US-Norm) / 2x RJ-11 Kabel, 2x RJ-11 Abschluss, 1x DB25 Alarmstecker, Mehrsprachige Betriebsanleitung
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

75207	**EKR-KB1**	Universal Anwahltastatur für EKR Kreuzschienenserie, Pantone Coolgray 1C
75209	**EKR-PTZFI-R1**	RS-232/RS-485 Telemetrie Positionier Empfänger, 230VAC, für 24V/230VAC S/N
75212	**EKR-PTZFI-R2**	RS-232/RS-485/Koax Telemetrie Empfänger für 230VAC Eingang und S/N-Köpfe
75205	**EKR-8/16-4KB**	Universal Anwahltastatur f. Kreuzschiene EKR-8/4, EKR-16/4, Pantone Coolgray 1C

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten