

PSU 24V/190A



Leistungsmerkmale:

- · Konstante Sicherungsüberwachung
- · Überwachung der Akkuladeleistung
- Überwachung der Akkuladestatus
- · LED-Displays für Netz-, Akku-, Verbraucherlast
- LCD-Display f
 ür Parameter und Status der Spannungsversorgung
- Temperaturfühler
- Potenzialfreie Kontakte zur Übertragung von Störungsmeldungen
- 6 individuell gesicherte Ausgänge für Verstärker
- 2 gesicherte Ausgänge für Steuergeräte
- Akkukapazität für bis zu 2 x 2 x 12 V / 150 Ah oder 4 x 2 x 12 V / 150 Ah
- Maximaler Ausgangsstrom von 190 A/ 380 A bei Notstromversorgung

Artikel-Nr.: 585050

Die PSU (Power Supply Unit) dient zur Notstromversorgung (Backup) der Komponenten einer Sprachalarmanlage VARIODYN® ONE bei Netzausfall. Diese Notstomversorgung befindet sich in einem 19" Gehäuse mit einer Höheneinheit, verfügt über 6 einzeln abgesicherte Hochleitungsaugäbge für Leitungsverstärker und zwei einzeln abgesicherte Ausgänge für Steuergeräte.

Nennspannung 230 V AC

Audioausgang

Zulassung EN 54-4, EN54-16 Ausgangsspannung 24 V AC

Ausgangsspannung 24 V AC Gewicht ca. 5,2 kg

Abmessungen B: 483 mm H: 45 mm T: 328 mm (1 HE)

Ausgangsstrom (Ruhe) 16 A + 2 AAkkuladestrom + Dauerstrom für externe

Verbraucher

Ausgangsstrom (Alarm) max. 186 A

Zubehör:

581730 Akku für Notstromversorgung 12 V / 105 Ah 581731 Akku für Notstromversorgung 12 V / 150 Ah

585063 Montageset mit Aussparung für Sicherungshalter bzw. Lasttrennschalter