# Ova-OmniLED R Spot NM ST LED 230V 138h

**Artikel-Nr.: 138007**

Ova/OmniLED R Spot ist eine elegante Notleuchte in Bereitschaftsschaltung, welche für die Installation in Innenräumen geeignet ist. Sie wird mit austauschbaren Linsen geliefert und ist somit für Antipanik-Räume sowie auch für Fluchtwege geeignet.
Ova/OmniLED R Spot138 passt perfekt, z.B in Büroraumen, Kinos, Hotels, Einkaufszentren, Cafés, Restaurants usw. Die Leuchte ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet. Auch als Deckenaufbauleuchte erhältlich (Nr.138006)

OVA/OMNILED R Spot 138 ist mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:
- potentialfrei
- DALI
- Wireless

Montageart: für abgehängte Decken

## Leistungsmerkmale:

- LED Spot Leuchte in Bereitschaftsschaltung
- Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte
- Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std und 8 Std.* über Dip-Switch Schalter
- Adressierbar (optional) ** - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder wireless
- Mit zwei austauschbaren Linsen ausgestattet, für Korridor- & Rundflächenbeleuchtung
- Größerer Abstand mit neuen effizienten LED-Linsen
- Große Lichtstärke – 1 Std. = 360lm / 3 Std. = 170lm / 8 Std. = 145lm*
- Neues Zubehör - 5-Lux-Linse.
- Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung | 220-240 V AC / 50-60 Hz |
| Rel. Luftfeuchte | < 95 % |
| Schutzart | IP 20 |
| Farbe | Weiß, RAL 9010 |
| Material | Aluminium, ABS/PC, PC |
| Gewicht | ca. 459 g |
| Umgebungstemperatur | 5 °C ... 40 °C |
| Abmessungen | B: 315 mm H: 38 mm T: 38 mm (Hauptgerät), Ø 102 mm (Spot) |
| Zulassung | EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |

**Zubehör:**

| | |
|---|---|
| 290099 | Plug-in Modul potentialfrei |
| 290091.3 | Plug-in Modul DALI |
| 138091.2 | Plug-in Modul drahtlos T2 |
| 2900XX.STR | 5 Lux Linse für Ova / OmniLED |
| 2925024 | Batterie 4.8V / 1.2Ah NiMH |
| 290BAT.10 | Ova/Omni.L.R 8hNiMH batterie 4,8V 1,2Ah+Adapter |

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

**Novar GmbH a Honeywell Company**
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com