MaxLED M ST LED 26m 230V 138h

Artikel-Nr.: 138009

MaxLED 26 138 ist eine Notleuchte aus Aluminium für die Installation in Innenräumen. Passt perfekt in Schulen, Einkaufszentren, Lagerhäusern, Industrie- und Sporthallen, Terminals usw. Sie ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet.
MaxLED26 138 wird mit auswechselbaren einseitigen und doppelseitigen Piktogrammen (2xD/2xU/RL/B) geliefert. Wandhalter ist inkludiert.
MaxLED26 138 ist in Ausführungen erhältlich mit Erkennungsweiten von 47m oder 65 m.
MaxLED26 138 hat eine Öffnung an der Unterseite des Gehäuses die zur Ausleuchtung des Fluchtweges dient.

MaxLED 138 ist mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:
- potentialfrei
- DALI
- Wireless

Montagearten: Decken- und Wandmontage

Leistungsmerkmale:

- LED Rettungszeichenleuchte
- Lieferbar als Selbsttestende Einzelbatterieleuchte
- Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std. und 8 Std. über Dip-Switch Schalter
- Einfache und schnelle Montage und Wartung
- Adressierbar (optional) - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder wireless
- IP 40 – Staubdichte Leuchte
- Große Lichtstärke – 1Std = 280lm / 3Std = 110lm / 8Std = 40lm
- Erkennungsweite 26 Meter

Betriebsspannung	220-240 V AC / 50-60 Hz
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 40
Farbe	grau
Material	Aluminium, ABS/PC, PC
Gewicht	ca. 1068 g
Erkennungsweite	26 m ,doppelseitig
Umgebungstemperatur	5 °C ... 40 °C
Abmessungen	B: 330 mm H: 230 mm T: 52 mm
Zulassung	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Zubehör:

138263.1	MaxLED 26m Piktogramm Set 2D-2U-RL-B
290186	Wandmontage Zubehör für ExiLED-MaxLED
290295	Wandausleger Montagezubehör MaxLED
290299	Schutzgitter für MaxLED 26m
290099	Plug-in Modul potentialfrei
290091.3	Plug-in Modul DALI
138091.17	Plug-in Modul drahtlos Exi-/MaxLED T2
290180	Batterie 3.6V / 1.2Ah NiMH

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com