Netzwächter DSÜ 06 (400 V)

Leistungsmerkmale:

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss

Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606

www.esser-systems.com
info@esser-systems.com

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

- Eingänge: L1, L2, L3; E und N für Einphasenanschluss
- Meldekontakte: 2 x potenzialfreier Wechsler, max. 5 A Belastung
- Klimafestigkeit (DIN EN 0160/IEC 68) F / DIN 40040
- Berührungsschutz: finger- und handrückensicher
- Befestigung: 35 mm Hutschiene DIN EN 50022
- Überspannungskategorie (VDE 0100): III
- EMV-Verträglichkeit: nach IEC 801 Teil 1-4
- Leistungsaufnahme < 1 VA

Artikel-Nr.: AC0031

Die Baugruppe DSÜ 06 dient zur Überwachung einer 3-phasigen Netzspannung mit angeschlossenem N-Leiter.
Folgende Störungen werden erkannt und optisch signalisiert:
• Drehfeld falsch
• N gestört
• Phase(n) gestört (eine Phase oder mehrere Phasen weisen Unterspannung auf)
Die Spannungsschwellen sind bei 400 V auf -20 % (fällt ab) bzw. -15 % (zieht an) fest eingestellt.

Betriebsspannung	24 V DC +/-15%
Material	Isolierteile Kunststoff (halogen- und phosphorfrei)
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 60 °C
Abmessungen	B: 17 mm H: 90 mm T: 71 mm

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com