O/So Optischer Rauchmelder



Leistungsmerkmale:

- · Vollständig busversorgte Melder mit Signalgeber
- · esserbus®-PLus Funktionalität
- Bis zu 48 Melder mit Signaleber pro esserbus®-PLus
- Leitungstrenner in jedem Melder integriert
- Das bewährte Sensorprinzip für gleichmäßiges Ansprechverhalten bei höchster Täuschungsalarm-Sicherheit.
- · Keine externe Spannungsversorgung erforderlich
- · Keine zusätzliche Kurzadresse
- Automatische Signalgebersynchronisation von mehreren IQ8Quad Meldern
- · Schallpegel bis 92 dB(A) bei 1m
- Lautstärke über tools 8000 in 8 Stufen programmierbar
- Mehrere Teilsignale sind zu einem Signal verknüpfbar
- Signal- und Teilsignalwiederholungsraten programmierbar
- 20 verschiedene Signaltöne, inkl. DIN-Ton

Artikel-Nr.: 802382

VdS-Anerkennung: G 206090

Zusätzlich zur Rauchdetektion mit optischem Rauchsensor ist im Melder ein Warntongeber integriert. Der Leitungstrenner ist im Melder integriert. Die Aktivierung des jeweiligen Alarmgebers erfolgt über die Zentrale mit Hilfe eines Steuerausgangs. Es wird hierdurch keine weitere Kurzadresse belegt. Die Programmierung erfolgt mit Programmiersoftware tools 8000 ab Version 1.05.Programmierung von Warnton/Sprachdurchsage (je nach Typ)

Bei dem Detektor mit Sprachdurchsage bzw. Warnton in bis zu fünf unterschiedliche Landessprachen können bis zu vier Signale programmiert werden. Zwei dieser Signale sind für den Alarmierungs- und Evakuierungsfall bei Feuer reserviert. Zwei weitere Signale können auf andere Ereignisse programmiert werden.

Jedes Signal kann aus bis zu vier Teilsignalen zusammengesetzt werden. So ist es beispielsweise möglich, einen DIN-Ton mit nachfolgenden Sprachdurchsagen in drei verschiedenen Landessprachen auf ein Signal zu programmieren.

Die Warntöne können aus einer Tabelle mit internationalen Tönen ausgewählt werden.

Speziell für den Einsatz in Schulen kann ein Pausenzeichen, passend zu den Pausenzeiten, aktiviert werden. Signale/Teilsignale werden in der Grundeinstellung unendlich oft wiederholt, bis die Zentrale die Funktion unterbricht. Signale/Teilsignale können aber auch so programmiert werden, dass sie nur ein- bis dreimal wiederholt werden. So kann beispielsweise das Schulpausenzeichen gezielt nur einmal wiedergegeben werden. Ebenso könnte beispielsweise der DIN-Ton einmal, folgende Textdurchsagen bis zu dreimal und das gesamte Signal unendlich abgespielt werden. Programmierung des Schallpegels Der Schallpegel [dB(A)] kann von ca. 64 dB (A) bis ca. 92 dB (A) in acht Stufen programmiert werden.

Allgemeine technische Daten

Betriebsspannung $$8 \dots 42 \text{ V DC}$$ Ruhestrom @ 19 V DC $$50 \text{ }\mu\text{A}$$

Ruhestrom @ BMZ_{Akku} ca. 320 μ A @ 42 V

 Lastfaktor
 2

 Überwachungsfläche
 110 m²

 Überwachungshöhe
 12 m

Schutzart IP 43 (mit Sockel + Option)

Material AB

Farbe weiß, ähnlich RAL 9010

Gewicht ca. 145 g

MelderspezifikationEN 54-7:2006 /-17:2005SpezifikationEN 54-3 akustischer Signalgeber

Abmessungen Ø: 117 mm H: 59 mm

Einbaumaß Ø: 117 mm H: 67 mm (inkl. Sockel)

Leistungserklärung DoP-20242130701

P

Nicht für den Einsatz im Relaissockel 805591 verwendbar!