IUI-AMAX-LED8 AMAX Bedienteil 2000 L8

www.boschsecurity.de

BOSCH
Technik fürs Leben

- Scharfschalten der Meldeanlage durch eine Taste
- Brand- und Überfallalarm sowie Medizinischer Alarm
- Sabotagekontakt
- Ansprechendes und modernes Design mit Schutzabdeckung
- Mühelose Bedienung

Funktionsbeschreibung

Scharfschaltungsmethoden
Das System lässt sich durch Eingabe des entsprechenden Codes und Drücken der [#AWAY]-Taste scharfschalten. Durch 2 Sekunden langes Drücken der [#AWAY]-Taste erfolgt die Schnell-Scharfschaltung.

Brand- und Überfallalarm sowie medizinischer Alarm
Bei entsprechender Parametrierung wird durch gleichzeitiges Drücken der äußeren Tasten einer Reihe an einem Bedienteil ein akustischer Alarm ausgelöst, und es wird ein Alarmbericht an die Zentrale gesendet. Durch gleichzeitiges Drücken von [4] und [6] wird ein Feueralarm ausgelöst, durch gleichzeitiges Drücken von [7] und [9] ein medizinischen Alarm und durch gleichzeitiges Drücken von [1] und [3] oder [*STAY] und [#AWAY] ein Überfallalarm.

Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung	
Europa	CE	DIN EN 50130-4 (9/2003) DIN EN 50130-4 (6/2011) DIN EN 55022 (5/2008) EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 EN 50131-3 Klasse 2, Umweltklasse II

Region	Zertifizierung	
Deutschland	VdS	English
	VdS	German
Europa	CE	AMAX LED keypad 2000 L8

Technische Daten

Gehäuse	
Abmessungen:	7,5 cm x 13,2 cm x 2,6 cm
Gewicht:	142 g
Farbe:	Weiß
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 % bis 95 %
Stromversorgung	

Eingangsspannungsbereich:	10 VDC bis 14 VDC
LSN-Stromaufnahme	Standby 24 mA, max. 50 mA
Anforderungen an die Verkabelung:	Vieradrig, ungeschirmt und geschirmt 0,6 – 0,8 mm, Maximallänge 150 m

Bestellinformationen

IUI-AMAX-LED8 AMAX Bedienteil 2000 L8
Bestellnummer **F.01U.216.753**

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2012 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten
5709361803 | de, V6, 27. Apr 2012