FAA-420-RI-DIN Melderparallelanzeige

www.boschsecurity.de

BOSCH
Technik fürs Leben

- Anzeige ist rundum sichtbar, daher für Wand- und Deckenmontage geeignet
- Einfache Steckmontage
- Einfache Verkabelung dank Kabelbinderhalterungen und vorgestanzten Löchern in allen Richtungen
- Langlebiges Gehäuse in robuster Bauweise
- LED mit hohem Wirkungsgrad

Die Melderparallelanzeige wird eingesetzt, wenn der automatische Melder verdeckt oder an einem nicht einsehbaren Ort installiert ist, beispielsweise in geschlossenen Räumen, Zwischendecken oder -wänden. Die Melderparallelanzeige sollte in Fluren oder Zugängen der entsprechenden Gebäudeabschnitte bzw. Räume installiert werden. Die DIN-Ausführung besitzt eine rote, transparente Alarmanzeige. Die Bauweise der Melderparallelanzeige entspricht den Anforderungen von DIN 14623. Darüber hinaus verfügt sie über drei Betriebsarten:

- Betriebsart 1, in der die Melderparallelanzeige ein rotes Dauerlicht zeigt (bitte den Hinweis zur Strombegrenzung beachten)
- Betriebsart 2, in der die Melderparallelanzeige ein rotes Dauerlicht zeigt und mit interner Strombegrenzung arbeitet
- Betriebsart 3, in der die Melderparallelanzeige ein rot blinkendes Licht zeigt

Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung	
Europa	CE	FAA-420-RI-DIN/-ROW

Planungshinweise

- Pro Melderparallelanzeige kann nur ein Melder angeschlossen werden. Allerdings ist es möglich, mehr als einen Melder an einem LSN-Bus zu steuern, indem die Zentrale mit der Remote Programming Software (RPS) entsprechend konfiguriert wird.
- In der LSN-Peripherie darf die Summe der Kabellängen zwischen LSN-Geräten und Melderparallelanzeigen sowie zwischen LSN-Kopplern und GLT-Geräten nicht mehr als 500 m betragen.
- Bei der Verwendung von ungeschirmten Kabeln ist die Kabellänge zwischen LSN-Gerät (z. B. Melder) und Melderparallelanzeige auf höchstens 3 m begrenzt.
- Bei Anschluss an einen LSN-Melder ist ein Betrieb nur in Betriebsart 1 oder 3 möglich.
- Bei Anschluss an einen Nicht-LSN-Melder muss der Strom in Betriebsart 1 extern auf max. 30 mA begrenzt werden.

Technische Daten

Betriebsspannung	
• Betriebsart 2	8,5 bis 33 V DC
• Betriebsart 3	11 bis 33 V DC

Stromaufnahme bei Anzeige	
• Betriebsart 1	3 mA
• Betriebsart 2	11 bis 14 mA
• Betriebsart 3	3 mA
zulässiger Drahtdurchmesser	0,6 mm bis 1,0 mm
Abmessungen	85 x 85 x 35 mm
Gewicht	65 g
Betriebstemperatur	0 °C bis 65 °C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	< 95 % (nicht kondensierend)
Schutzart nach IEC 60529	IP 40

Bestellinformationen

FAA-420-RI-DIN Melderparallelanzeige
Für Einsatzbereiche, bei denen der automatische Melder nicht sichtbar oder in Zwischendecken oder -böden eingebaut ist.
Dieses Modell entspricht DIN 14623.
Bestellnummer App.Schl. VEPOS
FAA-420-RI-DIN | F.01U.289.620

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2014 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten
15558077067 | de, V2, 13. Okt 2014