

## TYXAL+ SEF

Funk-Kombisignalgeber

1020405



- leistungsstarke Funk-Außensirene mit Blitz
- Erfassung der Außentemperatur
- Batteriepack im Lieferumfang
- optionale Schafschaft-Quittierung



Sabotageschutz	Öffnen, Abriss
Betriebstemperatur	-25°C bis +60°C
Funk-Protokoll	X3D
Gewicht	2,1 kg
Schutzklasse	IP 44-IK07
Besonderheiten	Optionale Quittierung für Scharf-/Unscharfschalten des Alarmsystems (optisch, akustisch oder beide)
Funkreichweite	bis 300 m im Freifeld
Gehäuse	ABS-PC
Lautstärke	105 dB
Abmessungen B x H x T	220 x 250 x 78 mm
Frequenz	2-Frequenz-Funktechnik mit 868,30 MHz und 868,95 MHz
Signalisierung	4 unterschiedliche Töne für Einbruchmeldealarm, Rauchmeldung, Voralarm, Notruf
Spannungsversorgung	Lithium-Batteriepack, im Lieferumfang enthalten
Farbe	Gehäuse: weiß, Blitz: rot

Der sabotagegeschützte Kombisignalgeber SEF zeichnet sich durch eine hohe Übertragungssicherheit (Dualband) zur Funk-Alarmzentrale aus. Der Signalgeber arbeitet bidirektional, d.h., er meldet Sabotagen und Störungen sowie den Batteriezustand und die Außentemperatur an die Zentrale.

Eine Verkabelung des Kombisignalgebers mit der Zentrale ist nicht notwendig.