TECHNISCHES DATENBLATT

Sintel 8/9

Sprachwählgerät

1040006

asl-ademco

- **8 unabhängige Meldeeingänge mit je maximal 4 Rufnummern**
- **Codesicherung gegen unberechtigte Programmierversuche**
- **Fernquittierung über Telefon (per Tonwahl-Signal)**
- **Wähltonerkennung mit Störmeldung bei fehlendem Wählton**
- **Impuls- oder Tonwahlverfahren**
- **Bedienfeld und Mikrofon im Gerät integriert, Kopfhörer zum Abhören der Ansage gehört zum Lieferumfang, es wird kein zusätzliches**
- **Anschluss an ISDN oder Übertragung über GSM - auch als Alternativweg – mit optionalen Modulen möglich**

Eingänge	**8**
Ausgänge	**Offener Kollektor, gesetzt bei fehlendem Wählton**
Ansagetexte	**9**
Aufzeichnungsdauer	**10 Sekunden je Ansagetext**
Wählverfahren	**DTMF- und Impuls-Wahl**
Spannungsversorgung	**12V DC (± 15 %)**
Stromaufnahme	**40 mA (Ruhe / Standby) / max. 100 mA (aktiv)**
Gewicht	**0.25 kg**
Abmessungen BxHxT	**112 x 85 x 35 mm**
Zertifikate	**BZT-Zulassung A 120 196 F**

Das analoge Wählgerät SINTEL 8/9 ist ein mikroprozessorgesteuertes Sprachwählgerät. Es zeichnet sich durch unkomplizierten Anschluss und Programmierung sowie einfache Bedienung aus. Die entstehenden Betriebskosten sind sehr gering, da keine monatlichen Gebühren für eine Aufschaltung anfallen.
Die Programmierung ist jederzeit durch den Anwender änderbar, dadurch ist das Gerät sehr flexibel einsetzbar. Die Ansagetexte (9x10 Sekunden) werden über das eingebaute Mikrofon aufgenommen, digital abgespeichert und sind über den mitgelieferten Kopfhörer abhörbar.
Das SINTEL 8/9 besitzt 8 unabhängige Meldeeingänge, denen je ein Ansagetext zugeordnet werden kann. Ein neunter Ansagetext kann für die gemeinsame Standortansage genutzt und bei Bedarf an die 8 Ansagen der Meldereingänge angefügt werden. Für jeden der 8 Meldereingänge des SINTEL 8/9 können 4 Telefonnummern programmiert werden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, alle acht Meldereingänge per Programmierung so miteinander zu verbinden, dass diese alle über die 4 Telefonnummern des Eingangs 1 melden. Der Anschluss des SINTEL 8/9 ist ähnlich einfach wie bei einem Telefon.

Das Wählgerät SINTEL 8/9 wird eingesetzt, wenn die Aufschaltung eines digitalen Wählgeräts zu einem Wachdienst oder einer Meldezentrale nicht zweckmäßig ist. Die bevorzugte Anwendung des Wählgeräts liegt im privaten Bereich und im gewerblichen Bereich als Ergänzung zur Wachdienstaufschaltung. Interessante Einsatzmöglichkeiten werden mit diesem Gerät auch im Gefahrenmeldebereich sowie zur Senioren- und Krankenbetreuung erschlossen.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten