TECHNISCHES DATENBLATT

APS-524

Zusatz-Stromversorgung

2030350

- **Schaltnetzteil 24 V DC / 5 A**
- **mit Akkupufferung (Akku optional)**
- **Kurzschluss- und Überlastschutz**
- **Tiefentladeschutz**
- **4 Störungsausgänge (Open Collector)**
- **Status-LED auf der Fronttüre**
- **akustische Signalisierung von Störungen**

Belastbarkeit der Ausgänge	**50 mA**
Nennspannung	**24 V DC**
Spannungsversorgung	**230 V AC (±15%) 50 Hz**
Kapazität	**5 A**
Betriebstemperatur	**+5 °C bis +45 °C**
Gewicht	**2.25 kg**
Gewicht	**3,4 kg**
Abmessungen BxHxT	**403 x 323 x 100 mm**

Die Zusatzstromversorgung APS-524 wird hauptsächlich in Brandmelde- oder Zutrittskontrollsystemen verwendet. Das akkugepufferte Netzteil verfügt über einen Kurzschluss-, Überlast- und Tiefentladeschutz.

Die APS-524 benötigt keinen Netztransformator. Mit der Zusatzstromversorgung können zwei 12V Akkus bis 17Ah verwendet werden. In dem geräumigen Gehäuse finden zwei parallel geschaltete 17Ah Akkus Platz.

Die vier Status-LEDs auf der Fronttüre zeigen Netzspannung, Batteriezustand, Überspannung und extremen Temperaturanstieg an. Die Störungen können auch zusätzlich akustisch signalisiert werden.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten