TECHNISCHES DATENBLATT

GSM-5 (DE)

Dual-SIM GSM/GPRS-Wählgerät

2040115



- **Dual-SIM (Unterstützung von zwei SIM-Karten)**
- **Simulation der analogen Telefonleitung über Funknetz**
- **Umwandlung von CONTACT-ID in GPRS**
- **4 programmierbare Eingänge**
- **kompatibel zu analogen Wählgeräten**
- **komplett im Stahlblechgehäuse**

Geeignet für	**Simulation einer analogen Telefonleitung über die Mobilfunk-Verbindung**
Geeignet für	**jede Alarmzentrale oder analoges Wählgerät**
Eingänge	**4**
Ausgänge	**3**
Besonderheiten	**Dual-SIM (1 oder 2 SIM-Karten)**
Gehäuse	**Stahlblech, weiss**
Spannungsversorgung	**12V DC (± 15 %)**
Stromaufnahme	**max 330 mA**
Betriebstemperatur	**-10 °C bis +55 °C**
Abmessungen B x H x T	**126 x 158 x 32 mm**
Gewicht	**875 gr**

Das GSM-5 (DE) dient der Simulation einer analogen Fernsprechleitung über die Mobilfunk-Verbindung und ermöglicht die telefonische Benachrichtigung über Alarme im Objekt bei Ausfall oder Beschädigung der analogen Fernsprechleitung. Durch die Verwendung von zwei SIM-Karten, die von zwei verschiedenen Netzbetreibern kommen können, erhöht sich die Zuverlässigkeit der GSM-Verbindung. Das Modul dient der Zusammenarbeit mit Alarmzentralen und anderen Einrichtungen (z. B. Telefon-Wählgerät DT-1 plus), die die Fernsprechleitung nutzen, um Sprach- oder Textmeldungen über Alarme an Paging-Systeme zu übermitteln. Auch die Zusammenarbeit mit der Notruf-Empfangszentrale STAM-1/STAM-2 oder das Empfangsmodul SMET-256 ist gegeben sowie die Möglichkeit Meldungen über das Objekt in Form von SMS-Nachrichten zu übermitteln. Die Überwachung der analogen Telefonlinie ermöglicht die automatische Umschaltung im Störungsfall auf das GSM-Netz. Über das LCD-Display werden unterschiedlichste Informationen wie Empfangsqualität, Rufnummernanzeige und vieles mehr angezeigt.

ISG International tätige SICHERHEITSGESELLSCHAFT mbH | Rhinstraße 137 A | 10315 Berlin | Tel.: 030/5455483 | Fax: 030/5428026 | shop@roteiv.de | www.roteiv-onlineshop.de