TECHNISCHES DATENBLATT

APT-100

bidirektionaler Funk-Handsender

2330105

- **Handsender mit 5 frei programmierbaren Tasten**
- **3 farbige LEDs für Rückmeldungen und Zustandsanzeigen**
- **hohe Sicherheit durch dynamisch wechselnden Code**
- **belegt keine Meldelinie**

Anzeige	**3 LEDs zur Statusanzeige**
Funkreichweite	**bis zu 150 m im Außenbereich**
Frequenz	**868 MHz**
Funk-Protokoll	**ABAX bidirektional**
Kanäle	**6 frei definierbare Funktionen**
Spannungsversorgung	**Lithiumbatterie CR2032 3V**
Betriebstemperatur	**-10 °C bis +55 °C**
Abmessungen B x H x T	**78 x 38 x 16 mm**
Gewicht	**30 g**

Der Handsender APT-100 wird im bidirektionalen ABAX-Funksystem verwendet und ist kompatibel zu allen INTEGRA- und VERSA-Zentralen. Der Handsender kann jedem Systembetreiber (außer Service) zugewiesen werden.
Grundlegende Eigenschaften des Handsenders:
• Verschlüsselte bidirektionale Kommunikation zwischen dem Handsender und dem Funkbasismodul ACU-100/ACU-250 bzw. der Zentrale INTEGRA 128-WRL.
• 5 Tasten zur Aktivierung bis zu 6 gewählter Funktionen.
• 3 LEDs zur Anzeige des Status von gewählten Ausgängen des Alarmsystems.
• Akustische Signalisierung des Tastendrucks.
• Akustische Signalisierung der Transmission aus dem Handsender, die durch das Funkbasismodul ACU-100/ACU-250 oder die Zentrale INTEGRA 128-WRL empfangen wird.
• Hintergrundbeleuchtung aktiviert durch Drücken einer beliebigen Taste.
• Signalisierung schwacher Batterie.