TECHNISCHES DATENBLATT

ASP-105

Funk-Außensignalgeber

2330150

AbverkaufÂ - noch 2 Stk
Stand: 03.01.2020

- optische und akustische Signalisierung
- optische Signalisierung durch Xenonleuchte
- 4 unterschiedliche akustische Signale
- Fernkonfiguration
- langlebiger Akkumulator gespeist durch ein externes Netzgerät
- Sabotagekontakt

Grade-2 | Integra | Versa | 120dB | AUSSEN | 868MHz | 12VDC

Ruhestromaufnahme	30 mA
Akkukapazität	6V / 1,2 Ah
Frequenz	868 MHz
Entspricht den Normen	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
Spannungsversorgung	12V DC (± 15 %)
Stromaufnahme	600 mA max. (265 mA bei geladenem Akku)
Lautstärke	bis 120 dB (1 Meter)
Abmessungen B x H x T	254 x 148 x 64 mm
Funkreichweite	bis zu 150 m
EN 50131 Zertifizierung	Grade-2
Funk-Protokoll	ABAX bidirektional
Sabotageschutz	Abriss/Öffnen
Betriebstemperatur	-25 °C bis +75 °C
Gewicht	1.010 g

Der drahtlose Außensignalgeber ASP-105 ist für den Betrieb im bidirektionalen Funksystem der Serie ABAX bestimmt. Die optische und akustische Signalisierung wird unabhängig auf dem Funkweg ausgelöst. Zur optischen Signalisierung werden Xenonbrenner (Blitzlicht) verwendet, während die akustische Signalisierung mit einem piezoelektrischen Wandler erzeugt wird. Der Signalgeber ASP-105 wird mit der Gleichspannung +12 V (±15%) gespeist. Als Notstromversorgung dient eine 6 V Batterie 1,2 Ah.