TECHNISCHES DATENBLATT

RX-1K

1-Kanal-Funksteuerung

2330220

- **universell einsetzbar**
- **1 programmierbarer Kanal**
- **Bedienung von bis zu 40 Handsendern**
- **Reichweite im offenen Gelände bis 100 m**
- **Signalisierung bei schwacher Batterie im Handsender**

Frequenz	**433 MHz**
Max. Schaltstrom	**2 A**
Spannungsversorgung	**12 V DC**
Stromaufnahme	**max. 40 mA**
Betriebstemperatur	**0 bis +55ºC**
Gewicht	**0.2 kg**
Abmessungen BxHxT	**72x118x24 mm**

Die Funksteuerung RX-1K ermöglicht die Fernsteuerung von Elektroanlagen mit Hilfe von Funksendern (Handsendern). Die Funksteuerung RX-1K hat 1 Kanal und verwaltet bis zu 16 Handsender. Es können die Handsender der T-Reihe und P-Reihe eingesetzt werden. Die Funksteuerung schaltet Relaiskontakte und kann daher universell in Alarmsystemen oder beispielsweise zum Bedienen von Garagentoren eingesetzt werden. Die Schaltzeit ist individuell von 1 bis 250 s einstellbar. Zum Lieferumfang gehören 2 Handsender des Typs P-2.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten