# LUNA TS5510

IP-Türstationsmodul

*5110015*

lunaIP

- Modular erweiterbar auf bis zu 16 Klingelknöpfe
- Schlüsselfreie Türöffnung möglich (KL5510/RFID)
- 1,3MP Kamera (90°), Türklingel, Mikrofon & Lautsprecher integriert
- Erweiterbar mit max. 5 Modulen (TA5513, KL5510, usw.)
- Spannungsversorgung über Netzwerk (SW5500)
- Wetter-/Vandalismusschutz (IP53/IK07)
- Kontakt für einen Türöffner integriert, zweiter optional




| | |
|---|---|
| Brennweite | 2,8 mm |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Audio Ein-/ Ausgänge | Mikrofon, Lautsprecher |
| Netzwerkprotokoll | TCP/IP |
| Material | Edelstahl |
| Auflösung | 1,3 MP Sensor, Aufzeichnung in 800 x 480px |
| Spannungsversorgung | 12 V DC |
| Stoßfestigkeit (EN62262) | IK07 |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +60 C° |
| Alarm Ein-/ Ausgänge | 2/- |
| Abmessungen B x H x T | ca. 120 x 110 x 35 mm |
| Anschluss | RS485, 12V/30mA out (für Relaisansteuerung, Türöffner ist separat zu versorgen) |
| Bedienung | 1 Taste (elektr. Klingelfunktion) |
| Öffnungswinkel | 90° |
| Schutzklasse (EN60529) | IP53 |
| Bildsensor | 1/3" CMOS |
| Leistungsaufnahme | Max. 10 W |
| Montagehöhe | 160 cm empfohlen |

Das TS5510 ist eine flexibel erweiterbare Video-Türsprechanlage. Ausgestattet mit einer hochauflösenden Megapixelkamera deckt sie einen großen Sichtbereich ab. Mikrofon, Lautsprecher und eine Türklingel sind bereits im Modul enthalten.

Diese Türstation ist mit bis zu fünf Modulen erweiterbar. So ist mit dieser Video-Türsprechanlage die Realisierung von kleinen Objekten mit nur einem Klingelknopf bis hin zu größeren Anlagen mit bis zu 25 Klingelknöpfen problemlos möglich. Die passenden Auf- oder Unterputzgehäuse sind optional erhältlich.

Auf der Innenstation (LUNA IS5500, IS5510) werden Türmeldungen und -Videos angezeigt. Gegensprechen ist über die Displays, die LUNA App oder das LunaCMS in beide Richtungen möglich. Auf einer SD-Karte (nicht im Lieferumfang) der Innenstation können Audio- und Videonachrichten von Besuchern aufgezeichnet werden, welche dann

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNISCHES DATENBLATT

lokal am Monitor oder per App abgerufen werden können. Über einen schaltbaren Ausgang kann z.B. per Smartphone App oder der Innenstation ein Türöffner betätigt werden.

Für die Funktion der Außenstation wird mindestens eine passende Innenstation benötigt.