SUD-2080P

Home | Security | Domes | Fest

SUD-2080P

1/3"Dome, Fix, Tag/Nacht (Aufbau), UTP, klar, 2,

8-10mm, 600TVL, 12VDC/24VAC

Art-Nr. 120170





Hauptmerkmale

1/3 "Tag/Nacht Dome mit WDR
2,8-10mm Varifokalobjektiv
SSNRIII, leistungsstarke Rauschunterdrückung
Tag/Nacht mit schaltbarem IR-Filter
600 TV-Linien (Farbe), 700 TV-Linien (S/W)
Empfindlichkeit 0,15 Lux bei F1.2 (Farbe)

Privatzonen mit 12 programmierbaren Zonen Bewegungserkennung (8 Zonen) HLC (Spitzlichtkompensierung) DIS (Digitale Bildstabilisierung) Video Koax- und Zweidrahtausgang (UTP) Geeignet für Decken- und Wandmontage

Spezifikationen

| System | Tag/Nacht |
|--|--------------------|
| Chipgröße | 1/3″ |
| Aufnahmesensor | CCD |
| Horizontale Auflösung | 600 TVL |
| Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal) | 0,15 Lux, bei F1,2 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | • ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | SSDR |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Objektiv Typ | Varifokal |

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

SUD-2080P

(Fortsetzung Spezifikationen)

| Brennweite | 2,8 mm - 10 mm | |
|-------------------------------|-----------------------|----------|
| Bildwinkel horizontal | 94,4° - 28° | <u>'</u> |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0 ,2 m | • |
| Videoausgänge | Composite (FBAS), UTP | • |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485, Coaxitron | • |
| Gehäuse | Innen | <u> </u> |
| Gehäusematerial | keine Angabe | <u>'</u> |
| Farbe (Kuppel) | klar | 1 |
| Farbe (Gehäuse) | weiß | |
| Heizung | nein | • |
| Montageart | Deckenmontage | • |
| Betriebsspannung | 12VDC, 24VAC, 28VAC | |
| Schutzart | keine Angabe | |
| Vandalismusgeschützt | nein | |
| Zertifizierungen | CE | |

Optionales Zubehör

| 120176 | SPU-400 | Zweidraht-Sender, 4-Kanal, UTP RJ-24 Eingänge, Ausgang |
|--------|-----------|--|
| 120177 | SPU-100TR | Zweidraht-Sender oder Empfänger, passiv, 1-Kanal, BNC Ein-/Ausgang |
| 120175 | SPU-400R | Zweidraht-Empfänger, 4-Kanal, UTP RJ-24 Eingang, 4x2 BNC Ausgang, 60dB |

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

SUD-2080P



