VZS-4/M1

Home I Security I Übertragung I Zweidraht

VZS-4/M1
Zweidrahtsender (Karte),

FBAS-Eingang FBAS- und TP-Ausgang

Art-Nr. 70564

Hauptmerkmale

Videosignal-Symmetrierung	**Bandbreite: 10MHz**
Einstellregler/Anzeige-LEDs an der Vorderseite	**Ein-/Ausgangs-Überspannungsschutz**
Eingangssignalbereich: 0,7-1,3Vss	**19´´-Einbaufähig (mit VZSY-4/19´´)**
Schwarzwertklemmung	**Modulgehäuse, als Einschubkarte verwendbar**

Spezifikationen

Videoeingang	0,7-1,3 Vss, (F)BAS, 75 Ohm (über 15-pol. Sub-D Stecker)
Videoausgänge	1Vss, 124Ohm, symmetrisch; 1Vss, (F)BAS, 75Ohm asymmetrisch, über 15-pol. Sub-D-Stecker)
Signalklemmung	Klemmung des Video-Schwarzwertsignals auf Masse
Bandbreite	10MHz
Einstellungen	Video-Ausgangsamplitude
Reichweite	850 m
Überspannungsschutz	Ferritkerne
Signalübertragung	Video
Betriebsmodus	Aktiv
Kontrolleuchten	Eingangssignal-Verlustanzeige (gelb), Betriebsanzeige (grün)
Betriebsspannung	11 ~17VDC (über 15-pol. Sub-D Stecker)
Stromaufnahme	max. 125mA
Temperaturbereich (Betrieb)	-5°C ~+55°C
Bauart	Modul

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, April 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VZS-4/M1

(Fortsetzung Spezifikationen)

Geräteart	Sender
Gehäuse	Aluminium
Wetterfest	nein
Abmessungen (HxBxT)	50x17,5x90mm
Gewicht	100g

Optionales Zubehör

70586	**VZSY-4/M-FR**	Einbaurahmen für zwei Zweidrahtkarten Karten im 19´´Einschubgehäuse VZSY-4
70584	**VZS-4/M-CB1**	19´´-Anschlussplatine für zwei VZS-4 Karten
70587	**VZSY-4/19´´**	19´´-Einschubgehäuse für 34 Zweidraht Karten mit eingebautem Netzgerät

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, April 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VZS-4/M1

Produktinformationen

Die Übertragung sollte vorzugsweise über ungeschirmte Adernpaare eines Steuer- oder Fernmeldekabels erfolgen. Sind bauseits vorhandene, geschirmte Kabel zu verwenden, ist der Schirm nur einseitig, z.B. am Sender, zu erden. Als Kabeltyp für Außenverlegung kann z.B. A-2Y (L) 2Y..x2x0,8St mit verseiltem Vierer-Adernaufbau, oder jedes andere verseilte Kabel (empfohlen wird bis zu 7-fach Verseilung/Meter) verwandt werden. Bei der Verwendung von ungeschirmten Kabeln mit 0,8 mm Aderndurchmesser und den Standard-Empfängerbausteinen (+30dB Verstärkung), kann unter optimalen Leitungsverbindungen eine Übertragungsstrecke von max. 800 m erreicht werden. Zu beachten ist, dass bei Verwendung geschirmter, oder nicht homogener Leitungen (Übergänge auf unterschiedliche Kabel, Verwendung von Steckfeldern, etc.), die max. mögliche Übertragungs-Feldlänge erheblich beeinträchtigt werden kann. Lieferung mit englisch-sprachiger Montage- und Betriebsanleitung

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, April 2013- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, April 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR