VZS-4/M2

Home I Security I Übertragung I Zweidraht

VZS-4/M2
Zweidrahtsender (Karte),

FBAS-Eingang FBAS-/TP-Ausgang, +6dB Signalanhebung

Art-Nr. 70567

Hauptmerkmale

Videosignal-Symmetrierung
Signalvoranhebung: +6dB
Symmetrische und asymmetrische Ausgänge
Einstellregler/Anzeige - LED's an der Vorderseite
Eingangs - Signalbereich: 0,7 bis 1,3Vss
Schwarzwertklemmung
Bandbreite: 10MHz
Ein- / Ausgangs - Überspannungsschutz
19´´-Einbaufähig (mit VZSY-4/19´´)
Modulgehäuse, als Einschubkarte verwendbar

Spezifikationen

Videoeingang	0,7-1,3 Vss, (F)BAS, 75 Ohm (über 15-pol. Sub-D Stecker)
Videoausgänge	1Vss, (F)BAS, 75Ohm (asymmetrisch); 1Vss, 124Ohm (symetrisch), über 15-pol Sub-D-Stecker
Signalverstärkung	+6 dB bei 6 MHz, einstellbar auf 1 Vss
Signalklemmung	Klemmung des Video-Schwarzwertsignals auf Masse
Bandbreite	10MHz
Einstellungen	Video-Ausgangsamplitude
Reichweite	1000 m
Überspannungsschutz	Ferritkerne
Signalübertragung	Video
Betriebsmodus	Aktiv
Kontrolleuchten	Eingangssignal-Verlustanzeige (gelb), Betriebsanzeige (grün)
Betriebsspannung	11 ~17VDC (über 15-pol. Sub-D Stecker)
Stromaufnahme	max. 125mA

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, April 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VZS-4/M2

(Fortsetzung Spezifikationen)

Temperaturbereich (Betrieb)	-5°C ~+55°C
Bauart	Modul
Geräteart	Sender
Gehäuse	Aluminium
Wetterfest	nein
Abmessungen (HxBxT)	50x17,5x90mm
Gewicht	100g

Optionales Zubehör

70586	**VZSY-4/M-FR**	Einbaurahmen für zwei Zweidrahtkarten Karten im 19´´Einschubgehäuse VZSY-4
70584	**VZS-4/M-CB1**	19´´-Anschlussplatine für zwei VZS-4 Karten
70587	**VZSY-4/19´´**	19´´-Einschubgehäuse für 34 Zweidraht Karten mit eingebautem Netzgerät

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, April 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VZS-4/M2

Produktinformationen

Die Übertragung sollte vorzugsweise über ungeschirmte Adernpaare eines Steuer- oder Fernmeldekabels erfolgen. Sind bauseits vorhandene, geschirmte Kabel zu verwenden, ist der Schirm nur einseitig, z.B. amSender, zu erden. Als Kabeltyp für Außenverlegung kann z.B. A-2Y (L) 2Y..x2x0,8St mit verseiltem Vierer-Adernaufbau, oder jedes andere verseilte Kabel (empfohlen wird bis zu 7-fach Verseilung/Meter) verwandt werden. Bei der Verwendung von ungeschirmten Kabeln mit 0,8mm Aderndurchmesser und den Standard-Empfängerbausteinen (+30dB Verstärkung), kann unter optimalen Leitungsverbindungen eine Übertragungsstrecke von max. 800m erreicht werden. Zu beachten ist, dass bei Verwendung geschirmter, oder nicht homogener Leitungen (Übergänge auf unterschiedliche Kabel, Verwendung von Steckfeldern, etc.), die max. mögliche Übertragungs-Feldlänge erheblich beeinträchtigt werden kann.Lieferung mit englisch-sprachiger Montage- und Betriebsanleitung.

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, April 2013- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, April 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR