



Produktinformation: Funk-Brandmeldezentrale

Artikelnummer: 1.62.57

Funktion

Universelle Funk-Gefahrenmeldezentrale für 100 Einzelsensoren oder Melderlinien (Gefahrenmelder mit Funkmodul Power Line), 6 Alarmlinien, 4 potentialfreie Relaiskontakte, Notstromversorgung ca. 60 Stunden ohne Alarme, akustischer Alarm 85 dB (1m), Einzel- oder Linienidentifikation der Funkteilnehmer, Überwachung d. Funkteilnehmer auf einen notwendigen Batteriewechsel, Sensordefekt, Funkstrecke.



Technische Daten

Funk

Übertragung im ISM Band 433 MHz Frequenz:

Transceiver Funktechnologie: max. 10 mW ERP Funksendeleistung:

Energie

Spannungsversorgung: 230 / 12 V über separaten Netzgleichrichter

Option: integriertes Netzteil für den Direktanschluss

< 30 mA (LED-Betrieb)</p> Ruhestromaufnahme:

Stromaufnahme Alarm: max. 160 mA in Abhängigkeit von der Betriebsart Notstromversorgung:: 8 x 1,5 V Type Mignon LR 6, ≤ 60 Stunden ohne Alarm

Schaltspannung Relais 50 V AC/DC Strom Relaiskontakt 0,5 A

Umwelt

0℃ bis + 60℃ Betriebstemperatur: Lagerungstemperatur: -20℃ bis + 60℃

Feuchtebereich: max. 70% relative Luftfeuchtigkeit

Signalisierung

Akustisch: Hupe, typ. 85 dB (1m Abstand)

Visuell: LCD-Anzeige = vierstellige Sieben-Segmentanzeige

> LED-Anzeigen - 6 Alarmbereiche

- Störungen d. Funkteilnehmer (Sensor, Batterie, Funk) - Betriebsart Einbruch (Anzeige scharf, still=Hupe aus)

- Betriebszustand der Zentrale (Betrieb, Störung, Notstrom)

Mechanische Daten

Maße / Gewicht: H: 170 mm, B: 170 mm, T: 55 mm / ca. 800 g

Kunststoff / lichtgrau Material / Farbe:

Technische Änderungen vorbehalten.

Installation / Inbetriebnahme

Montageort: Geeignet für trockene, beheizte Räume

Übersicht Bedienfunktionen	Übersicht Konfigurationsmöglichkeiten
Ausschalten der Hupe bei Alarm	Verzögerungszeit Scharf/unscharf für Alarmlinien 1
Löschen von Alarmen	und 2
Stiller Alarm (nur Einbruch)	Relaiskonfiguration
Einzellöschung Sensor (PIN-Code)	Änderung PIN-Code
Generalreset (PIN-Code)	Serviceeinsatz / Wartung
Scharf/unscharf Alarmlinien 1 und 2 (PIN-Code)	Konfiguration Funk-AWAG
Abfrage Softwareversion	

Stand: 01.2007





Produktinformation: Funk-Brandmeldezentrale

Systemhinweise

- Die Funk-Brandmeldezentrale verwaltet Gefahrenmelder bzw. Melderlinen mit den Funkmodulen Typ DS 6220 und DS 6230 (Power Line).
- Es können 3 Funk-Steuermodule pro Alarmbereich und insg. 12 pro Zentrale betrieben werden.

Konformität

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung erfüllt die Funk-Brandmeldezentrale die Anforderungen der R & TTE Richtlinie (1999/5/EG).

Stand: 01.2007