HDCVI-2105

CVI auf HDMI Konverter
Weitere Ausgänge: VGA, FBAS und HD-CVI

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

Dieser Konverter dient dazu, dass von einer HD-CVI Kamera gelieferte Signal auf den HDMI-Standard zu konvertieren. Zusätzlich stehen auch noch ein VGA- ein FBAS-, sowie ein CVI-Signal zur Verfügung.

Technische Spezifikationen:

Typ	HD-CVI auf HDMI Konverter
Eingang	1x HD-CVI (BNC)
Ausgang	1x HDMI, 1x VGA, 1x FBAS, 1x HD-CVI
RS-485 Schnittstelle	Ja, 1x
Impedanz (Ohm)	75
Betriebsspannung	12 V DC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	15
Abmessungen BxHxT (mm)	162x30x136,4
Gewicht	200 g
Kennzeichnung	CE
Montageart	Wandmontage
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +55
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 90, nicht kondensierend
Besonderheiten	Ohne Netzteil

Hinweis:

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 72, 12681 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de

Separates Netzteil 12V DC wird benötigt!

Empfohlenes Zubehör:

VCA-12V-1.5ASA	SANTEC Stabilisiertes Steckernetzteil, 230 V AC / 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter
SNPS-12D2	SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 72, 12681 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de