BOSCH
Technik fürs Leben

ISN-ECO-1002OT Optischer Rauchmelder mit Temperatursensor

- **Rauchdetektion durch eine Messkammer nach dem Streulichtprinzip**
- **Alarmauslösung auch bei Erreichen von 58°C**
- **Alarmanzeige erfolgt durch LED**

Optischer GLT-Rauchmelder mit eingebautem Festtemperatur-Sensor für Innenräume.

Funktionsbeschreibung

Die Alarmauslösung erfolgt bei Rauchdetektion durch eine Messkammmer nach Streulichtprinzip, oder bei Erreichen der Temperatur von 58°C

Zertifikate und Zulassungen

Land	Zertifizierung	ISN-ECO-1002OT
DE	VdS	G201067
DE	EN54-5:2000 Class A1R	
DE	EN54-7:2000	

Lieferumfang

Anz.	Typ	Komponente
1	ISN-ECO-1002OT	Optischer Rauchmelder mit Temperatursensor

Technische Daten

Betriebsspannung:	8 – 30 V DC
Stromaufnahme (Ruhe):	240 µA typisch (bei 24V, 25°C)
Umgebungstemperatur:	-20°C bis +60°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%, nicht kondensierend
Abmessungen:	102 mm, Höhe 50 mm (mit Sockel)
Gewicht:	75 g (ohne Sockel)

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
ISN-ECO-1002OT Optischer Rauchmelder mit Temperatursensor		
4011	**6976**	**F.01U.525.246**
Zubehör/Erweiterungen		
ISN-ECO-1000S4W Sockel für ISN-ECO-Rauchmelder		
4011	**6979**	**F.01U.525.249**

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2010 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten
T2880623371 | Cur: de-DE, V6, 26 Nov 2010