ETH800 Ethernet-Erweiterungsmodul, ETH 800 IP-Protokoll - SECOM 3

Das Ethernet.Einsteckmodul dient zur Erweiterung der Domonial-Funk-Einbruchmelderzentrale. Das Modul kann als redundanter Übertragungsweg, oder als Hauptübertragungsweg dienen, falls kein drahtgebundener Fernsprechanschluss vorhanden ist. Das Modul wird direkt an einen ADSL router oder einen Hub angeschlossen.

Technische Daten

IP-Protokoll	SECOM 3 zur Alarmübertragung; 10 Base T Modul (10Mbit/s), TCP/IP; Ethernet-Fehlererkennung
Stromversorgung	über die Einbruchmelderzentrale
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis + 55 °C
Lagerungstemperaturbereich	-20 °C bis + 70 °C
Abmessungen (B x H x T)	91,5 x 65,5 x 40 mm
Kabel	CAT 5
Kabellänge	max. 20 m
Adressierung	DHCP oder feste Adressierung

Ab Zentralensoftware I 15.