ESSER
by Honeywell

Wärmemelder

Artikel-Nr. XH100-DE

VdS-Anerkennung: beantragt
Die Brandmelder der X-Serie sind für den Einsatz in Wohn- und Ferienhäusern sowie Wohnwagen und Booten geeignet. Eine eingebaute, versiegelte Batterie ermöglicht eine Lebensdauer von 10 Jahren.
Die Melder sind mit gut sichtbaren Statusanzeigen für Batterie (grün) und Störung (gelb) sowie drei extragroßen Alarmanzeigen (rot) ausgestattet.
Alle Brandmelder der Honeywell X-Serie können drahtlos mit einem optionalen Funkmodul verbunden werden. Bei dieser Konfiguration geben alle verbundenen Geräte einen akustischen Alarm aus, wenn einer der Melder der X-Serie einen Alarm auslöst. Dies ist besonders bei großen Gebäuden oder Mehrfamilienhäusern sinnvoll.

Leistungsmerkmale:

- Versiegelte Batterie für 10 Jahre Betriebszeit
- Wartungsfrei
- Einfachste Bedienung
- Meldertest mit reduziertem Alarmsignal
- Klare Statusanzeigen für Batterie, Störung und Alarm
- Zeitliche Alarm- oder Störungsunterdrückung
- Einfache Installation
- Funkmodul optional anschaltbar

Betriebsspannung	3 V Lithium Batterie, fest eingebaut
Betriebszeit der Batterien	ca. 10 Jahre
Schallpegel	85 dB @ 3 m
Umgebungstemperatur	0 °C ... 40 °C
Schutzart	IP 2XD
Rel. Luftfeuchte	25 ... 95 % (nicht kondensierend)
Gewicht	ca. 185 g
Spezifikation	gemäß BS 5446-2:2003
Abmessungen	Ø: 116 mm H: 42 mm

Änderungen vorbehalten! © Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Dieselstr. 2 41469 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com