TECHNISCHES DATENBLATT

TYXAL+ CLS8000

Funk-Codetastatur

1020025

- Scharf-/Unscharfschalten aller oder bestimmter Zonen
- optische Rückmeldung des gesendeten Befehls
- SOS-Taste zur Auslösung eines Notrufs
- Codeeingabe unter Zwang (stiller Alarm)

Spannungsversorgung	Lithium-Batterie TYXAL+ BAT AA (im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen B x H x T	83 x 127 x 22 mm
Frequenz	2-Frequenz-Funktechnik mit 868,30 MHz und 868,95 MHz
Gehäuse	Kunststoff
Funk-Protokoll	X3D
Geeignet für	Innenbereich
Schutzart	IP30-IK06
Funkreichweite	bis 300 m im Freifeld
Farbe	weiß

Die bidirektionale Funk-Codetastatur CLS8000 mit Sensortasten wird für Bedienung der TYXAL+ Funk-Alarmzentralen im Innenbereich genutzt.

Zur schnellen Auslösung eines Notrufs ist das Bedienteil mit einer SOS-Taste ausgestattet.