

## TYXAL+ TL2000

4 Tasten Funk-Handsender

1020040



- 2 Tasten zum Scharf-/Unscharfschalten
- 2 programmierbare Tasten
- optische Rückmeldung des gesendeten Befehls
- bequemes Tragen am Schlüsselbund möglich



Funk-Protokoll	X3D
Abmessungen B x H x T	42 x 65 x 8 mm
Schutzart	IP32
Gehäuse	ABS-PC
Frequenz	2-Frequenz-Funktechnik mit 868,30 MHz und 868,95 MHz
Spannungsversorgung	1x Lithium-Batterie 3V, Typ CR2430 (im Lieferumfang)
Gewicht	50 g
Funkreichweite	bis 300 m im Freifeld

Der Funk-Handsender TL2000 ist für den Gebrauch mit den TYXAL+ Funk-Alarmzentralen vorgesehen. Der Handsender verfügt über zwei Tasten zur Scharf-/Unscharf-Schaltung des gesamten Systems und zusätzlich zwei Tasten um einzelne nur Teilbereiche zu schalten. Dieser Handsender kann bequem am Schlüsselbund mitgeführt werden.