TECHNISCHES DATENBLATT

VERSA-LCD-GR (DE)

LCD-Bedienteil

2020005

- **gut lesbares LCD-Display in grün**
- **LED-Zustandsanzeige der Bereiche und des Systems**
- **Funktionstasten für Schnellzugriff**
- **Tasten für Überfall-, Brand- und Notrufalarme**
- **grüne Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur**
- **Akustische Signalisierung von gewählten Ereignissen**

Geeignet für	**VERSA-5, VERSA-10, VERSA-15**
Anzeige	**LCD (grün) 2x16 alphanumerische Zeichen**
Spannungsversorgung	**12V DC (± 15 %)**
Stromaufnahme	**max 110 mA**
Betriebstemperatur	**-10 °C bis +55 °C**
Gewicht	**0.15 kg**
Abmessungen BxHxT	**114.5 x 95 x 22.5 mm**

Das VERSA-LCD-GR Klartext-Bedienteil dient zur Steuerung und Bedienung der VERSA Alarmzentralen. Das gut lesbare LCD-Display gibt dem Benutzer alle systemrelevanten Informationen. Die zusätzlichen LEDs zeigen den Zustand der Bereiche und des Systems an. Die schnelle Aktivierung des Scharf-/Unscharfmodus mittels Funktionstasten sowie die Auslösung von Alarmen (ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF) über die Tastatur bieten eine sehr komfortable Nutzung des Systems. Das Bedienteil verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur. Es erfolgt eine akustische Signalisierung von gewählten Ereignissen im System. Ebenfalls signalisiert das Bedienteil das Fehlen der Kommunikation mit der Zentrale.