TECHNISCHES DATENBLATT

INT-KLCDK-GR

INTEGRA LCD-Bedienteil

2020115

- **grüne Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur**
- **LEDs zur Anzeige des Systemzustandes**
- **Auslösung von Überfall-, Brand- und Notrufalarmen**
- **akustische Signalisierung der gewählten Ereignisse im System**
- **2 integrierte Meldegruppen**
- **Signalisierung bei Ausfall der Kommunikation mit der Zentrale**

Geeignet für	**INTEGRA-24, INTEGRA-32, INTEGRA-64, INTEGRA-128, INTEGRA-128WRL**
Anzeige	**LCD (grün) 2x16 alphanumerische Zeichen**
Spannungsversorgung	**12V DC (± 15 %)**
Stromaufnahme	**max. 100 mA**
Betriebstemperatur	**-10 °C bis +55 °C**
Gewicht	**0.15 kg**
Abmessungen BxHxT	**160 x 38 x 126 mm**

Mit den INTEGRA-KLCDK-Bedienteilen können alle Zentralen der INTEGRA-Reihe bedient und gesteuert werden. Das gut lesbare LCD-Display gibt dem Benutzer alle systemrelevanten Informationen in Klartextanzeige. Durch die großen Tasten und den übersichtlichen Aufbau ist das INT-KLCDK einfach zu bedienen.Die zusätzlichen LEDs zeigen den Zustand der Bereiche und des Systems sowie Alarme an. Für eine komfortable Nutzung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen sorgt auch die Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastatur der Bedienteile. Gewählte System-Ereignisse können auch akustisch signalisiert werden. Bei Ausfall der Kommunikation mit dem Controller erfolgt ebenfalls eine Signalisierung. Die Bedienteile der KLCDR-Reihe verfügen zusätzlich über einen integrierten Proximity-Leser.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten