TECHNISCHES DATENBLATT

INT-KLCDS-BL

INTEGRA LCD-Bedienteil

2020126

- **kompakte Bauform**
- **blaue Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur**
- **LEDs zur Anzeige des Systemzustandes**
- **Auslösung von Überfall-, Brand- und Notrufalarmen**
- **akustische Signalisierung der gewählten Ereignisse im System**
- **2 integrierte Meldegruppen**
- **Signalisierung bei Ausfall der Kommunikation mit der Zentrale**

Geeignet für	**INTEGRA-24, INTEGRA-32, INTEGRA-64, INTEGRA-128, INTEGRA-128WRL**
Anzeige	**LCD (blau) 2x16 alphanumerische Zeichen**
Spannungsversorgung	**12V DC (± 15 %)**
Stromaufnahme	**max. 100 mA**
Betriebstemperatur	**-10 °C bis +55 °C**
Gewicht	**0.15 kg**
Abmessungen BxHxT	**114 x 24 x 94 mm**

Mit den INTEGRA-KLCDS-Bedienteilen können alle Zentralen der INTEGRA-Reihe bedient und gesteuert werden. Es ist das kompakteste Klartextbedienteil für die INTEGRA-Serie. Das gut lesbare LCD-Display gibt dem Benutzer alle systemrelevanten Informationen in Klartextanzeige. Die zusätzlichen LEDs zeigen den Zustand der Bereiche und des Systems sowie Alarme an. Für eine komfortable Nutzung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen sorgt auch die Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastatur der Bedienteile. Gewählte System-Ereignisse können auch akustisch signalisiert werden. Bei Ausfall der Kommunikation mit dem Controller erfolgt ebenfalls eine Signalisierung. Das INT-KLCDS ist mit grüner und blauer Hintergrundbeleuchtung und LCD-Anzeige verfügbar.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten