TECHNISCHES DATENBLATT

CA-64 E

Linienerweiterung

2030100

- **Erweiterung des Systems um 8 Meldelinien**
- **Jede Meldelinie individuell NO / NC / EOL / 2EOL**
- **Programmierbarer Widerstandswert**
- **Zur Ansteuerung von Vibrations- und Rolladenmelder**

EN 50131-3 Grade 3 | INTEGRA | VERSA | 12VDC

Geeignet für	**VERSA und INTEGRA**
Meldelinien	**8**
Spannungsversorgung	**12 V AC (+/- 15 %), 50-60 Hz**
Stromaufnahme	**18 mA**
Betriebstemperatur	**-10 °C bis +55 °C**
Gewicht	**0.1 kg**
Abmessungen BxHxT	**80 x 57 mm**

Das Erweiterungsmodul CA-64-E ist ein Eingangserweiterungsmodul für die Systeme INTEGRA und VERSA. Es erweitert die Alarmzentrale um 8 Eingänge mit identischen Eigenschaften wie die Eingänge der Hauptplatine der Zentrale. Die Meldelinien können als NO/NC und EOL/2EOL mit frei definierbaren Widerstandswerten installiert werden. So können auch bestehende Installationen integriert werden. Zusätzlich ist das Erweiterungsmodul kompatibel zu Erschütterungs- und Rollladenmeldern.