TECHNISCHES DATENBLATT

ACX-201

2330015

Erweiterungsmodul ABAX mit Netzteil

- **Anschluss der Funkkomponente an das System ABAX**
- **für bis zu 4 Melder als NO, NC, EOL, 2EOL**
- **4 unabhängig gesteuerte Relaisausgänge**
- **eingebautes Netzteil 1.2A mit Überlastungsschutz**
- **Anschluss für Akku**

Abmessungen B x H x T:	**68 x 140 x 60 mm**
Ausgänge:	**4 Relaisausgänge**
Belastbarkeit der Ausgänge:	**Relais: 1 A/24 V**
Betriebstemperatur:	**-10 °C bis +55 °C**
Eingänge:	**4**
Frequenz:	**868 MHz**
Gewicht:	**130 g**
Leistung Netzteil:	**1,2 A**
Reichweite:	**bis zu 150 m**
Spannungsversorgung:	**18V AC ±10%**
Stromaufnahme:	**120 mA max.**

Das Erweiterungsmodul ACX-201 arbeitet mit den Funkbasismodulen ACU-100/-120/-250 und -270 zusammen. Vier Eingänge und vier Relaisausgänge ermöglichen den Anschluss von verdrahteten Geräten (Melder, Signalgeber, usw.), die über den Funkweg in das System eingebunden werden. Eingänge des Erweiterungsmoduls können wie die verdrahteten Eingänge konfiguriert werden. Die Ausgänge des Erweiterungsmoduls sind Relaisausgänge. Das Erweiterungsmodul ACX-201 belegt vier Positionen auf der Liste der Geräte, die von dem Funkbasismodul bedient werden und verfügt über ein integriertes Netzteil mit 1,2 Ampere.