TECHNISCHES DATENBLATT

AMD-103 BR

kompakter Funk-Magnetkontakt br.

2330064

Abverkauf -Â noch 33 Stk
Stand: 03.01.2020

- sehr kompakte Bauform
- Betrieb mit CR 2477N Batterie
- Fernkonfiguration
- Sabotagekontakt Öffnen/Abriss

Integra | Versa | Innen | 868MHz

Frequenz	868 MHz
Ruhestromaufnahme	10 µA
Stromaufnahme	14 mA max.
Funkreichweite	bis zu 150 m im Außenbereich
Spannungsversorgung	Lithiumbatterie CR2477N 3V, Betriebsdauer ~2 Jahre
Gewicht	40 g
Farbe	braun
Funk-Protokoll	ABAX bidirektional
Abmessungen B x H x T	32 x 45 x 20 mm (Magnet 11 x 45 x 10 mm)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C

Der drahtlose Magnetkontakt AMD-103 verfügt über einen horizontalen Reedkontakt und dient der Tür- und Fensteröffnung für das drahtlose ABAX-System. Durch seine kompakte Bauform kann der Magnetkontakt überall dort angewendet werden, wo Ästhetik und Harmonie mit dem Design des Innenraumes wichtig ist.