

MPD-310

PERFECTA Funk-Bewegungsmelder

2330311



- hohe Fehlalarmsicherheit
- Unterkriechschutz (abschaltbar)
- Batteriezustandskontrolle
- doppelte Sabotageüberwachung gegen Öffnen und Abriss
- optionale Wechsellinsen (Vorhang oder Korridor)

TECHNISCHES DATENBLATT

Frequenz	433 MHz
Geschwindigkeiten	0,3 - 3,0 m/s
Reichweite	18 m
Ruhestromaufnahme	45 µA
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Stromaufnahme	48 mA max.
Funkreichweite	bis zu 600 m (PERFECTA, Freifeld)
Öffnungswinkel	ca. 90°
Montagehöhe	2,4 m empfohlen
Abmessungen B x H x T	62 x 137 x 42 mm
Gewicht	147 g
Spannungsversorgung	Lithiumbatterie CR123A 3V, Betriebsdauer ~3 Jahre
Geeignet für	PERFECTA, MICRA, VERSA-MCU, MTX-300

Der MPD-310, im modernen SLIM-LINE Design, ist ein Funk-Bewegungsmelder speziell für das PERFECTA-System. Der Melder verfügt über eine Empfindlichkeitseinstellung sowie eine Gehstest-LED. Der MPD-310 ist sabotagegeschützt gegen Öffnen und Wandabriß. Die kombinierte Wand-/Deckenhalterung ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Neben dem PERFECTA-System ist der MPD-310 kompatibel zu den Funkbasismodulen VERSA-MCU und MTX-300 sowie zum Alarmmodul MICRA (ab Firmwareversion 2.02).

Lieferumfang: Melder, einstellbarer Befestigungsfuß, Sabotagedeckel, CR123A Lithium-Batterie, Montageelemente, Bedienungsanleitung

Optional sind für diesen Melder Wechsellinsen (Vorhang oder Korridor) erhältlich.

MPD-310

PERFECTA Funk-Bewegungsmelder

2330311

TECHNISCHES DATENBLATT

