ECO1000BREL-12NL

Relaissockel 12V Impuls

3140077

Honeywell

- Sockel mit 4-Draht Anschluss für ECO-Brandmelder
- Alarmspeicher mit **automatischer** Rücksetzung
- Relais mit Wechslerkontakt

Geeignet für	alle Melder der ECO-Serie
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Anzahl der Anschlüsse	vier
Gewicht	42 gr
Abmessungen D x H	102 x 22 mm

Der Meldersockel ECO1000BREL-12NL dient zur Deckenbefestigung aller ECO-Melder. Er verfügt über ein eingebautes Relais mit Wechslerkontakt. Damit wird der Anschluss an die Gefahrenmeldezentralen INTEGRA, VERSA oder eine andere Alarmzentrale realisiert.

Der Meldersockel verfügt über eine automatische Rücksetzung des Schaltkontakts nach ca. 2 Sekunden nach Auslösung.

TECHNISCHES DATENBLATT