Produktinformation: Sirene Midi 131

Artikelnummer: **1.63.81**

Funktion

Betriebsspannung 9-15V, bei Anschluss an ein Funk-.Steuermodul kann die Midi 131 durch dieses mit Spannung versorgt werden, 100 dB, zusammen mit dem Spezialsockel Midi IP 65 (s. Zubehör) auch für die Außenmontage geeignet.

Technische Daten

Energie	
Spannungsversorgung:	9 – 15V DC
Ruhestromaufnahme:	0 µA
Stromaufnahme Alarm:	ca. 16 mA
Umwelt	
Betriebstemperatur:	-10℃ bis + 55℃
Lagerungstemperatur:	-20℃ bis + 60℃
Schutzart:	IP 54 bzw. mit Spezialsockel IP 65
Signalisierung	
Alarm akustisch:	100 dB bei 1m Abstand
Mechanische Daten	
Maße / Gewicht:	H.: 63 mm, Durchmesser: 93 mm / 240g
Material / Farbe:	Kunststoff / weiß

Technische Änderungen vorbehalten.

Installation / Inbetriebnahme

Montageort: Decke oder Wandmontage Innenbereich, Montage im Außenbereich nur mit Spezialsockel Midi IP 65

Systemhinweise

- Ein Funk-Steuermodul versorgt die Midi 131 bei Ansteuerung mit Strom, so dass ein zusätzliches Netzteil bzw. ein Netzanschluss entfällt.

Konformität

CE Bei bestimmungsgemäßer Verwendung erfüllt die Sirene Midi 131 die Anforderungen der R & TTE Richtlinie (1999/5/EG).

Informationen bei: D-Secour E.S.P. GmbH, 28028 Bremen, Tel.: 0421/432-800, info@d-secour.de, www.d-secour.de,
Hersteller: Seca GmbH